

盛赛尔CP900M电子编码器

产品名称	盛赛尔CP900M电子编码器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:CP900M 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

盛赛尔CP900M电子编码器

一、CP900M编址器技术参数：

大小：2.0"高 × 5.1"宽 × 7.3"长（51mm高 × 130mm宽 × 186mm长）

电池寿命（2AA电池，设备带电池）：200小时（正常连续使用）

存储温度范围：14 ° F-140 ° F（-10 -60 ° C）

使用温度范围：32 ° F-122 ° F（0 -50 ° C）

二、CP900M便携式地址编码器概述：

N-6000配接的ND700系列智能探测器和7系列模块为电子编码的设备，需要电子编码器现场对其进行地址设置。图示编码器内置中央处理器(CPU)，两节9V电池供电，带数字键盘及液晶显示。通过该设备可对ND700系列智能探测器和模块进行地址设置。用户通过数字键盘输入要设置的地址(显示在液晶屏上)，确认后，该地址写入探测器或模块。此外，诺蒂菲尔CP900M电子编码器也可以用来读取已编址的设备的地址，并在液晶屏上予以显示。

CP900M编址器是用来设置和查询西安盛赛尔生产的智能型探测器、模块、手动报警器等地址（电子地址编码）的手持式设备。通过一个4*4的键盘和一个4位的笔段液晶来完成地址的输入和显示。

使用CP900M时，按住“ ”键3-5秒，直到液晶显示“000”时松开按键，当液晶显示“000”就表示已

经开机，可以正常使用了。使用完CP900M编址器后，还是按住“ ”键3-5秒直至液晶显示不显示然后CP900M会自动关机并关闭电源。如果5分钟不使用，CP900M会自动关机。

注意：CP900M开机时，请不要连接探测器（模块）。

三、查询地址

查询地址时，只需要按“R”键，CP900M编址器液晶会显示为“EE”。然后显示查询到的探测器（模块）的地址，若5秒后仍然显示“EE”则表示本次地址查询失败，请检查CP900M编址器与探测器（模块）监测连接是否良好。

注意：

CP900M编址器电不足指示灯常亮：说明电池电量不足，需要更换电池：

CP900M编址器电不足指示灯闪烁：说明输出端短路，必须要排除短路故障后才可以使用。

四、CP900M便携式地址编码器设定地址

注：一个有效的地址由3位数字组成，其中001-099为探测器的地址，101-199为模块、手动报警器等地址。

按照以下步骤设置设备地址：

1. 探测器：如图1所示，将探测器安装到CP900M编址器的底座上，旋紧。

模块（手动报警器等）：如图2所示，通过CP900M配置的夹子线连接模块的通信接口端子，红色的夹子接通信线正，黑色的夹子接通信线负：

2. 通过按键输入一个有效地址，液晶会显示您输入的地址；

3. 按键盘的“W”键；

4. 若CP900M编址器的液晶显示2次后，显示变为“000”说明本次地址设置已经顺利完成，若液晶上显示的内容无变化则本次地址设置失败，检查CP900M与探测器（模块）的连接是否良好，设置的地址是否有效；