

西安赛瑞SARY安装，西安赛瑞SARY门禁维修，西安赛瑞SARY恢复出厂

产品名称	西安赛瑞SARY安装，西安赛瑞SARY门禁维修，西安赛瑞SARY恢复出厂
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	西安赛瑞SA:门禁机 TS50:门禁电子锁 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

西安赛瑞SARY安装，西安赛瑞SARY门禁维修，西安赛瑞SARY恢复出厂

西安赛瑞SARY售后维修中心提供：西安门禁维修、

指纹刷卡门禁维修，门禁电源维修更换，磁力锁电插锁维修，维修闸机门禁,自动门门禁安装维修。南京门禁维修的品牌:ZKTeco中控智慧门禁、科密门禁机、hikvision,海康威视门禁，赛瑞SARY、COUNS门禁、HID门禁维修、微耕门禁、汉王、西门子、SOYAL门禁、钉钉人脸门禁、松下自动门等。以下门禁故障都可以解决：门禁不锁门，门禁刷卡不开门，门禁不能出门，门禁考勤不能传输数据，电子门禁不能自动锁门，，门禁软件或门禁考勤软件故障，均可以提供维修服务，修好收取费用，修不好不收取任何费用，西安门禁维修服务覆盖范围：西安北郊、南郊、东郊、西郊、高新区、未央区、碑林区、雁塔区、新城区、莲湖区、长安区、灞桥区、临潼区、曲江新区、大兴新区、浐灞新区、西咸新区、沣渭新区、港务区

西安赛瑞SARY恢复出厂设置，单门门禁控制器功能操作使用说明书

1. 编程设置系统初始编程密码为0000（可修改）

按 编程密码 # 进入系统编程状态

任何编程设置必须在编程状态下方可进行编程操作，否则任何编程操作均无效，如果在编程状态下10秒钟内没有任何编程操作，将自动退出编程状态，返回正常状态，红灯每秒闪烁一次。

2. 设置系统编程密码

按编程密码 # * 5 新的系统编程密码 #

设置成功，蜂鸣器将长鸣一声，先前使用的系统编程密码同时失效。系统编程密码可设置的长度为4-8位任意数字。系统只保留的一组编程密码

3. 设置开门卡片

可连续刷卡设置开门卡片

按编程密码 # * 123 # 连续刷卡

将所要设置的卡片依次进行一次刷卡操作，每次刷卡，如果蜂鸣器长鸣一声，表示设置成功，接着再刷下一张卡，直到刷完全部所需设置的卡片。如果刷已经设置过的卡，蜂鸣器会发出报警声，提示该卡已经设置过。

4. 单独按卡号设置卡片

按编程密码 # * 123 # 8或10位卡号 #

卡号为标准的10位ABA码的卡片ID 卡片设置成功，蜂鸣器将长鸣一声，如果要设置的卡片已经存在，蜂鸣器会发出报警声，提示该卡已经设置过。

5. 连续刷卡删除开门卡片

按编程密码 # * 234 # 连续刷卡

将所要删除的卡片依次进行一次刷卡操作，每次刷卡，如果蜂鸣器长鸣一声，表示删除成功，如果该卡不存在或该卡已经删除蜂鸣器会发出报警声，提示该卡已经不存在或者已经删除了。

6. 按卡号删除开门卡片

按编程密码 # * 234 # 8或10位卡号 #

如果要删除的卡号存在，成功删除的话控制器会发出一声长鸣，如果卡号不存在或已经删除过的卡号蜂鸣器会发出报警声，提示该卡已经不存在或者已经删除了。

7. 删除所有开门卡片

按编程密码 # * 235 # 2098 #

本操作是删除控制器内的所有卡片数据，分二个过程进行，在执行编程密码 # * 2 3 5 # 会长鸣一声，之后再输入2 0 9 8 # 三个灯长亮才开始执行全部删除卡片操作。

8. 设置开门密码

按编程密码 # * 3 需新增的开门密码 #

设置成功，蜂鸣器将长鸣一声。本控制器保存的一组开门密码，开门密码可设置的长度为2-8位任意数字。密码开门：如果是外接带键盘的维根26读头可以直接输入密码开锁，输入正确开门密码之前可以随意

输入任何数字，只要后输入了有效的开门密码再按 # 键即可开门，开门时可以有效防止别人偷看密码

9. 删除开门密码

按编程密码 # * 4 3 #

删除成功，蜂鸣器将长鸣一声，原开门密码无效。

10. 设置开门延时

按编程密码 # * 60050 #

0050 表示将开门延时设置为5秒，开门延时设置为0.5秒，开门延时设置为25.5秒，用户可在0.5秒-25.5秒的开门延时范围内任意设置。

11. 设置母卡

按编程密码 # * 7 0 #

刷卡蜂鸣器长鸣一声表示母卡设置成功，控制器只保存的一张母卡，母卡功能：可以直接方便的设置开门卡片，操作步骤：先刷母卡，再刷所需设置的开门卡就可以了，如果设置成功，蜂鸣器会长鸣一声，如果已经设置过的卡蜂鸣器会发出报警声。

12. 删除母卡

按编程密码 # * 7 1 #

操作成功蜂鸣器长鸣一声，之前已经设置好的母卡功能自动失效。

13. 设置删除卡

按编程密码 # * 7 2 # 刷卡蜂鸣器长鸣一声表示删除卡设置成功，控制器只保存的一张删除卡，删除卡功能：可以直接方便的删除开门卡片，操作步骤：先刷删除卡，再刷所需删除的开门卡就可以了，如果删除成功，蜂鸣器会长鸣一声，如果已经删除过的卡或不存在的卡蜂鸣器会发出报警声。

14. 删除删除卡

按编程密码 # * 7 3 #

操作成功蜂鸣器长鸣一声，之前已经设置好的删除卡功能自动失效。

系统初始化操作：

(注：步恢复系统初始编程密码，第二步完全初始化清除全部数据)持续按住控制器电路板上初始化按钮，蜂鸣器每0.5秒会鸣叫一声，蜂鸣器声长鸣后，红绿黄三个灯会长亮，如果此时松开按键，控制器将恢复系统初始编程密码，如果持续按住直到控制器发出第二声长鸣，此时进行系统初始化，完成初始化操作后蜂鸣器再短鸣二声。系统完成初始化操作后，以前保留的数据全部清除，系统编程密码恢复为0000，开门延时恢复为5秒。