

LED灯RGB控制器 金属

产品名称	LED灯RGB控制器 金属
公司名称	深圳市博威特科电子技术开发有限公司
价格	45.00/件
规格参数	材质:金属 品牌:BWTK 型号:BWL-10A
公司地址	深圳市福田区上梅林梅华路159号振兴商业楼501-503号
联系电话	13902466510

产品详情

材质	金属	品牌	BWTK
型号	BWL-10A		

使用说明书

1. 规格

- 1) 输入电压：dc9v-dc12v 2) 输出路数：红，绿，蓝三路
- 3) 功率：120w/每路 (max) 4) 输出电流：10-5a/每路
- 5) 带记忆功能:断电能保持最后的显示方式 6) 带按键指示灯: 按键时亮

2. 按键说明

该控制器有四个按键（键控和遥控型相同），分别是：

on/off：开关控制 mode：亮灯模式选择（可选多达12种模式）

speed：灯变换速度选择（10种速度） bright：灯亮度选择（10种亮度）

3. 亮灯花样模式

- a. 全亮 : 可调亮度 b. 蓝灯亮 : 可调亮度
- c. 红灯亮 : 可调亮度 d. 绿灯亮 : 可调亮度
- e. 蓝红灯亮 : 可调亮度 f. 蓝绿灯亮 : 可调亮度
- g. 红绿灯亮 : 可调亮度 h. 全亮闪动 : 可调亮度和速度
- i. 七彩变化闪动 : 可调亮度和速度 j. 七彩变化方式1
- k. 七彩变化方式2 l. 七彩闪动变化方式

4. 接线方式

电源输入端为两根线/接线座 : 红 (vcc) ,黑(gnd) , 红线(vcc)接电源 (dc9-12v) 正极 , 黑线(gnd)接负极 (地)

输出端为四根线/接线座 : 棕色线 (vcc) 为公共线 (共阳时为电源正 , 共阴时为地线) , 红(r),绿(g),蓝(b)三根线分别接三色灯 (rgb) 。

led灯条功率放大器接线方式 :

如果需要大量led灯条联网同步控制显示 , 由于距离远 , 功率大 , led软灯条不能承受大电流 , 故需要用功率放大器接力连接 , 可以达到同步显示的要求。

上述图片可以放大显示

注 : 遥控器按键说明 :

a---- on/off : 开关控制 b---- mode : 亮灯模式选择

c---- bright : 灯亮度选择 d---- speed : 灯变换速度选择

深圳市博威特科电子技术开发有限公司www.traffic-bwtk.com

tel: 0755-89800986 fax: 0755-83175972

email:lihaisheng@963.net 联系人: 甘生13684932212, 李生13902466510