

能美FRR28ZZ-F4火报用中继模块

产品名称	能美FRR28ZZ-F4火报用中继模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:FRR28ZZ-F4 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

能美FRR28ZZ-F4火报用中继模块

一、概述

FRR28ZZ-F4中继模块可以用来接普通型（不带地址）感烟火灾探测器、感温火探探测器、手动火灾报警按钮或安全栅等设备。

二、FRR28ZZ-F4中继模块技术参数

型号：FRR28ZZ-F4

名称：中继模块

品牌：能美

主信号线电压峰值：DC24V

输出信号电压：DC24V

工作电流：0.25mA

回路数：4回路/1地址

编码方式：电子编码

使用温度范围：-20 ~+50

主要材料：ABS树脂/聚碳酸酯系树脂

终端电阻：10K ， 1/2W（每回路）

尺寸：172 × 82 × 27.5mm

执行标准：GB16806-2006

自愿性3C证书：编号Z2015081801000864

三，产品特性：

本模块内置微处理器，它可以将输入的开关量信号转化为数字信号传送到火灾报警控制器，可以监控输入的线路通断，可以连接多个普通型的火灾报警探测器或手动火灾报警按钮等开关量设备。

可通过地址设定器设定地址码，无论连接在系统的任何部位都具有唯一的地址。

四，接线图：

能美FRR28ZZ-F4火报用中继模块接线图

能美FRR28ZZ-F4火报用中继模块端子接线图