

600W纯正弦波逆变器 正弦波逆变器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 600W纯正弦波逆变器 正弦波逆变器 |
| 公司名称 | 合肥博旭电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 名称:正弦波逆变器 产品用途:高频 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市当涂路花溪新村27幢603室 |
| 联系电话 | 0551-63358542 13905697819 |

产品详情

名称 正弦波逆变器 产品用途 高频

产品特点：

- 1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；
- 2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；
- 3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；
- 4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻；
- 5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；
- 6) 工作噪音小，效率高

适用范围

- 1) 车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等；
- 2) 工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等；
- 3) 办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等；
- 4) 厨房器具系列：微波炉、电池炉、电冰箱等；

5) 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等；

6) 电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

| 参数 | | | | | |
|----|--------|---|--|--|--|
| 型号 | | bx-600s | | | |
| 输入 | 直流电压 | 12v or 24v or 48v or 110v | | | |
| | 直流电压范围 | 10-15vdc or 21-30vdc or 42-60vdc or 100-120vdc | | | |
| | 空载电流 | < 0.6a | | | |
| | 效率 | > 85% | | | |
| | 直流连接 | cables with clips or car adaptor | | | |
| 输出 | 输出电压 | 100/110/120vac or 220/230/240 vac | | | |
| | 额定功率 | 600w | | | |
| | 瞬间功率 | 1200w | | | |
| | 输出波形 | 正弦波 | | | |
| | 输出频率 | 50hz or 60hz | | | |
| | 波形失真 | 3% | | | |
| 保护 | 低压报警 | 10dc \pm 0.5v or 20.5dc \pm 1v or 44vdc \pm 1v or 100vdc \pm 1v | | | |
| | 低压关断 | 9.5dc \pm 0.5v or 19.5dc \pm 1v or 42vdc \pm 1v or 96vdc \pm 5v | | | |
| | 过载 | 输出关闭 | | | |
| | 过压 | 15.5v or 30.5v or 61.2v or 120v | | | |
| | 过热 | 输出自动关闭 | | | |
| | 保险丝 | 短路 | | | |
| 环境 | 工作温度 | between -10 and +50 | | | |
| | 湿度 | 20% ~ 90%rh 无冷凝 | | | |
| | 储存温度 | between -30 and +70 | | | |