

300W风光互补路灯控制器

产品名称	300W风光互补路灯控制器
公司名称	合肥博旭电子科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市当涂路花溪新村27幢603室
联系电话	0551-63358542 13905697819

产品详情

智能型风光互补路灯控制器适合于风光互补供电系统，尤其适用于风光互补路灯系统，不仅能够高效率地转化风力发电机和太阳能电池所发出的电能，而且还提供了强大的控制功能。带有两路直流输出，一路光控，根据光照强度智能熄灯；一路时控，根据设置可在1-15小时的范围内手动调节亮灯时间。智能型风光互补路灯控制器提供了太阳能电池防反冲、太阳能电池接反、蓄电池过充电、蓄电池过放电、蓄电池接反、蓄电池开路、风机自动刹车和手动刹车等多种保护。根据客户需求可提供市电切换功能，即当蓄电池过放电时，设备可自动切换到市电，以保证系统供电的稳定性。

技术参数：

型号	wws03-12	wws06-2
额定风机功率	0.3kw	0.6kw
额定太阳能功率	0.1kw	0.2kw
额定蓄电池电压	12vdc	24vdc
蓄电池浮充电压	14.5vdc	29vdc
蓄电池过放保护电压	11vdc	22vdc
蓄电池过放恢复电压	12vdc	24vdc
光控路最大直流输出功率	120w	
时控路最大直流输出功率	120w	
控制方式	pwm（脉宽调制）	

显示方式	led
散热方式	自然冷却
保护功能	太阳能电池防反冲保护、太阳能电池接反保护、 蓄电池过充电保护、蓄电池过放电保护、蓄电池接反保护 蓄电池开路保护、风机自动刹车和手动刹车保护
使用环境温度	-20 ~ 50
使用海拔	4000m
环境湿度	0~90%,不结露
包装尺寸(长 × 高 × 深)mm	(单相) 150 × 68 × 150 (三相) 190 × 68 × 150
包装重量(纸箱)kg	(单相) 0.8 (三相) 1.1
为了更好的服务于客户，我公司可根据客户要求调整配置和参数。	