

能美FFRR28ZZ-FQI01/FFRR28ZZ-FQI03信号线短路隔离器

产品名称	能美FFRR28ZZ-FQI01/FFRR28ZZ-FQI03信号线短路隔离器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:28ZZ-FQI03 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

能美FFRR28ZZ-FQI01/FFRR28ZZ-FQI03信号线短路隔离器

一，技术指标

额定电压：主信号线回路DC24V

监视电流：0.25mA

动作电流：0.9mA

回路数：1回路/1地址

使用温度范围：20摄氏度-50摄氏度

外部接线电阻：20欧姆以下

构造：安装在接线盒内

重量:约71g

二，产品特性

火灾报警控制器系统主信号线路某处发生短路故障时，该处前端的短路隔离器动作，自动断开输出端主信号线回路，保证系统中输入回路中其他部分能正常工作。

短路隔离器动作时二次侧主信号线切离。

当环路配线时，每台短路隔离器消耗的电流与1台模块相当。当支配线时，每台短路隔离器消耗的电流与4台模块相当。

一个系统多可连接30台FFRR28ZZ-FQI01。

三，接线图：

1，支配线：

能美FFRR28ZZ-FQI01信号线短路隔离器支路接线图

每使用一个SCI隔离器，相当于外部配线电阻增加0.1欧姆。

SCI隔离器后连接设备在32个以下。

SCI隔离器二次侧配线电阻在往返10欧姆以下。

2，环路配线

能美FFRR28ZZ-FQI01信号线短路隔离器环路接线图