

安舍986201智能手动火灾报警按钮（编址型）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安舍986201智能手动火灾报警按钮（编址型） |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:安舍 型号:986201 产地:西安 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室 |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835 |

产品详情

安舍986201智能手动火灾报警按钮（编址型）

一，概述

986201智能编址型手动报警按钮本身带有拨码开关，按十进制编址。二线制，有极性。火灾发生时，击碎外壳玻璃，按钮的火警灯点亮，控制器随即发出报警音响并显示报警地址。安装位置建议安放在楼梯口等处，距地面高度约1.5m。可选用带电话插孔的手动报警按钮。智能编址型手动报警按钮工作电压范围 DC 15 ~ 30V，功耗 200 μ A，备有特制的测试钥匙，不用打碎玻璃，即可测试其报警功能，对于走廊或大厂房需要共用地址的场合，智能编址型手动报警按钮也可与非编址型的手动报警按钮(E986001)并联。

二，并连接线图：

智能编址型手动报警按钮如要并联不带地址的手动报警按钮时，要使用端子 3 (-)、4 (+)。系统接线如图 3.3.3。注意后一个并联型手动报警按钮要接 10K 终端电阻（出厂时自带），否则该手动报警按钮会报故障。当并联手动报警按钮不止一个时，仅后一个手动报警按钮要接 10K 的终端电阻，位于中间的手动报警按钮其终端电阻必须取掉，否则断线不报故障。

986201智能编址型手动报警按钮接线图