

电力工程用35kw静音汽油发电机

产品名称	电力工程用35kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

电力工程用35kw静音汽油发电机，

一特点：：噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；

第二：箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声器。

第三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；

第四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏，使用安全方便。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：9.8L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音（db）7M：68-78

机器重量：450kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

1.启动前应检查燃油箱油量是否充足，各油管及接头处无漏油现象；冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏，风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。

2.启动后，应低速运转3~5分钟，待温度和机油压轮均正常后，方可开始作业。发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。