

霍尼韦尔J-SAP-M-TC500K型手动火灾报警按钮

产品名称	霍尼韦尔J-SAP-M-TC500K型手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SAP-M-TC500K 产地:美国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

霍尼韦尔J-SAP-M-TC500K型手动火灾报警按钮

一，概述

TC500K型手动火灾报警按钮是与霍尼韦尔火灾报警系统相兼容的控制器配套而设计的一种火灾控制系统器件。它是一种专用的编址手动按钮，安装在两总线制通讯线路上，当发现火灾情况时，手动压碎玻璃片，监视控制器会发出报警信号，同时按钮上的LED灯显示报警状态。

二，电气参数

工作电压：15-30VDC

触点容量：250VAC 3A

静态电流：200 μ A

报警电流：5m A

LED额定值：大30m A

执行标准：GB19880-2005

认证标志：3C

三，安装与接线：

1. 在选定的安装盒里完成现场接线，注意保持所提供导线的屏蔽性。
2. 拧松前盖下部的螺钉，卸下前盖，注意勿将玻璃片脱落，取下玻璃片。
3. 按照指定的工程图纸设置手动按钮的地址，一般用平头刀状起子在01-99间将拨码开关旋转到指定号码。根据配套控制器的需要，大可旋转至159号码（左边的拨码盘为十位数，右边的拨码盘为个位数）。（注：控制器将出厂时设置的地址00识别为故障状态）
4. 按如下方式将按钮模块的两根导线连接到安装盒端子：

通讯回路正线“+”：2(+)

通讯回路负线“-”：1(-)

- 5 将手动按钮固定在安装盒里，留意所有电缆都固定，并有足够的空隙。在手动按钮前部放好玻璃，并用前部安装螺丝封盖。

霍尼韦尔TC500K型手动火灾报警按钮外形示意图

霍尼韦尔TC500K型手动火灾报警按钮接线图