

传感器/变送器

产品名称	传感器/变送器
公司名称	佛山市高明区浩捷电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区高明大道东7号地1排24号
联系电话	0757-88223389

产品详情

PTJ410微压压力传感器，油压微压力传感器/变送器

(微压压力传感器,微压传感器,微压变送器,风压传感器,风压变送器) 适用于介质压力微弱的场合的测量与控制。主要用在测量真空 . 气压 . 液位 . 食品医疗等行业的压力测量与控制

量程: 0 ~ 1KPa ~ 10KPa ~ 100KPa ~ 1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:

4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: -20 ~ 85

环境温度: 常温(-20 ~ 85) 负载电阻: 电流输出型 : 最大800 ; 电压输出型 : 大于50K 绝缘电阻:

大于2000M (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响:

在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):

四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):

1/2-20UNF、M14 × 1.5、M20 × 1.5、M22 × 1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计