

# 大连宏佳电子供应两轴数显表

产品名称	大连宏佳电子供应两轴数显表
公司名称	大连宏佳电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市中山区友好路114号-1
联系电话	86-041182632953 13504252598

## 产品详情

产品详细说明：

一、数显表技术参数 1.电压范围：AC 80V ~ 260V / 50Hz ~ 60Hz 2.功耗：25VA  
3.坐标数：二坐标，三坐标  
4.显示：带符号7位显示（两轴或三轴）数据信息窗采用八位米字显示符号输出 5.倍频数：4X  
6.显示箱允许输入信号：TTL方波 7.允许输入信号频率：> 100KHz  
8.长度分辨率10 $\mu$ m、5 $\mu$ m、2 $\mu$ m、1 $\mu$ m、0.5 $\mu$ m 9.操作键盘：轻触键盘  
10.光栅尺：栅距为0.02mm、0.01mm，供电电源为+5V，输出两路相差90°的TTL方波信号

二、数显表通用/加工功能： 1：清零； 2：预置数； 3：公/英制转换；  
4：绝对/相对坐标转换； 5：200组用户坐标显示； 6：停电记忆； 7：1/2值功能键显示；  
8：线性误差修正； 9：睡眠关机； 10：200点辅助零位功能； 11：自动寻找零位功能；  
12：计算器功能； 13：圆周分孔； 14：斜线分孔； 15：斜度加工； 16：圆弧加工；  
17：车床功能（选配）； 18：矩形内腔渐进加工； 19：数字过滤；  
20：半径/直径显示（选配）； 21：RS-232-C接口（选配）；  
22：EDM输出等.可满足绝大多数机床加工使用. 1：计数频响速度快，功能强大；  
2：压铸合金外壳，表面电喷塑处理，防尘耐磨，屏蔽性好；  
3：专业设计独立电源，适应范围广、稳定性高、抗干扰能力强；  
4：优质耐用的按键面板，更换简单、方便 5：直接在数显表上进行函数计算，方便加工等。

三、安装条件 1.数显表能在0 ~ +40 的环境下工作。不得暴露在烈日或高温。  
2.远离高电压、大电流、强磁场的设备，光栅尺信号电缆线尽量远离电源线。  
3.避免金属屑、油、水等进入数显表注意防尘防潮；不要将本装置安装在震动较大或不稳固的工作台上。  
4.环境温度在+40 时，空气的相对湿度不超过50%，较低温度时允许有较大相对湿度，由于温度变化产生的凝露应采取特殊的措施。 三、安装组合附件 由于各种机床结构、工作环境不同，传感器的安装没有统一的标准，为了兼顾各种机床的安装，本公司特制作各种组合附件供广大用户选用，有传感器罩壳、安装铝条、数显表安装架、角铝、安装铝板等。该数显表广泛使用于车床、铣床、磨床、线切割、摇臂钻、电火花、镗床、龙门镗铣等各类机加工机床，有利于提高加工效率和加工精度。