

双头/单头23W/12W/18W晶元/普瑞led格栅灯/led豆胆灯

产品名称	双头/单头23W/12W/18W晶元/普瑞led格栅灯/led豆胆灯
公司名称	深圳市世纪瑞光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安龙华大浪街道高峰社区太阳能硅谷A栋工业区
联系电话	86-075527217357 18688731683

产品详情

产品技术参数:

产品型号：RG-GS-3H27

LED颗数&类别：27PCS/进口原装光源 输入功率：27W/68W

输入电压：AC90-260V 工作电流：620±10mA

防护等级：IP51/ 类

色温：暖白2700-3500K；中性白3800-4800K；

冷白5500-6500K；根据客户需求而定。

流明值：冷白4900lm；暖白4680lm

显色指数：Ra 80

投射角度：15°/25°/35°/45°/60°/90° 可选

配光方式：光面、棱面、磨砂面透镜

开孔尺寸：450*155mm 接线方式：端子接线(严禁带电操作)

外壳材料：铝合金 颜色：银色、白色、银边黑框、白边黑框可选

产品认证：CE & RoHS

LED格栅灯系高强度的铝合金材料，产品设计强度高于市场同类产品，不易破碎，坚固耐用。线路设计稳定可靠，出线口及堵头经过特殊的外观处理，使产品更适于复杂环境下使用，并可以根据客户现场情况量身定制各种照度效果。

安装地点：室内

应用场所：适用于珠宝首饰、高档服装、宾馆酒店、办公写字楼等重点照明场所，是替代传统碘钨灯和金卤灯的理想光源。

安装方式：嵌入式安装于天花板或其它预留位置，也可以直接弹簧固定，安装简单，灵活性大。

备注：

led斗胆灯通常应该算是格栅射灯的一个俗称，因为灯具内胆使用的光源的外形类似“斗”状（旧时量粮食的器具），所以叫led斗胆灯，也有叫“led豆胆灯”的说法。

注意事项：

须使用本司配备的专用LED恒流电源，以保障灯具寿命，勿使用其他电源替代。维护、安装和更换灯具之前，确认电源被切断，确认灯具正常安装后方可打开电源，严禁带电情况下安装和调试，否则击坏LED。不管寿命情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住，避免潮湿、高温环境下使用或存放，切勿近火或强热源。确保本产品周围至少有60MM的通风口，该灯使用不能违反任何防火法规，灯具出光离照射物表面至少300mm。

安装说明：关闭电源开关。

将灯具上的LED驱动器输入端与市电（176V-265V）相连，确认连接正确可靠。

捏紧灯具两侧安装弹簧，手托将灯体推入安装孔(如图)，确保灯具安装稳妥。

检查无误后调整照射角度并接通电源开关，即可使用。

LED发光角度

大型室内场所LED灯工程方案

[欢迎新老客户来电洽谈业务，接受来料加工定做。](#)

[公司官方网站：http://www.centurylight-led.cn](http://www.centurylight-led.cn)

国际站：<http://www.centurylight-led.com>

阿里巴巴：<http://www.centuryled.cn.alibaba.com/>

[电话：0755-27217357](tel:0755-27217357) 传真：0755-27217357 客户经理 18688731683

地址：深圳市宝安区大浪街道高峰社区太阳能硅谷A栋6楼

深圳世纪瑞光科技有限公司-值得您信赖的LED灯具生产厂家