

# KXH18声光报警器，KXH1矿用本安型声光报警器，矿用声光报警器，矿用本安型声光报警器，声光报警器，KXH18报警器，

产品名称	KXH18声光报警器，KXH1矿用本安型声光报警器，矿用声光报警器，矿用本安型声光报警器，声光报警器，KXH18报警器，
公司名称	山东中煤仪器仪表制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2188500 15092785575

## 产品详情

KXH18声光报警器，KXH1矿用本安型声光报警器，矿用声光报警器，矿用本安型声光报警器，声光报警器，KXH18报警器，

KXH18声光报警器产品用途：该矿用语音声光报警器，适用于煤矿井下含有瓦斯煤尘爆炸性气体的环境中。如：绞车运输巷、平巷机车转弯处、风门、掘进迎头等场所，作为安全警示信号。

KXH18声光报警器功能特点：该装置结构为隔爆兼本安型设计，采用性能先进的微处理器作为主控制器，配以高保真的语言芯片，内存六种安全警示语音供用户选择；

1、正在行车，严禁行人！ 2、信号已发，严禁上下！ 3、前方爆破，禁止通行！  
4、前方到站，请下车！ 5、风门打开，注意关闭！ 6、车辆通过，注意安全！

KXH18声光报警器有接点输入，打点信号输入，红外线感应输入三种方式。一机多用，设置方便，选择不同的声音可应用于多个不同的场所，双向声光传送，现场悬挂方便，是原单一语言声光报警装置的替代产品。

KXH18声光报警器的参数 (1 RS485 传输方式参数 1 传输速率：2400bps

2 最大传输距离：2km (使用 MHYV 矿用电缆，其单芯截面积为 1.5mm<sup>2</sup>)

3 工作电压峰峰值：2.0V ~ 8.0V 4 电流 1/5mA 控制方式参数

输入直流电流 1.0 ± 1.0mA 时关报警，输入直流电流 5.0 ± 1.0mA 时开报警 5 报警信号

报警器报警时采用声光交替方式，报警信号断续比为 1：1，报警交替时间为 0.6 ± 0.1s。报警时声音强度 85dB (A 计权，1m 处)，在黑暗环境中光信号在报警器正前方 20m 处清晰可见。 6

功能：报警器接收到分站的 RS485 控制信号或电流控制信号 (RS485 控制信号和电流控制信号不同时输入) 后能实现声光报警功能。

7 外形尺寸 (如图 1，长 × \u23485X × \u39640X)：120mm × 160mm × 52mm。 8 重量：约 1.2kg

适应的环境条件 1 大气压力：80kPa ~ 106kPa； 2 平均相对湿度：不大于 95% (+ 25 )；

3 环境温度：0 ~ + 40 ； 4 无显著振动和冲击的场合； 5 供电电源 额定电压 18V，供电距

离 2km (使用 MHYV 矿用电缆，其单芯截面积为 1.5mm<sup>2</sup>)，报警器工作电

流 100mA，在电源输出直流电压 17V ~ 19V 波动时能正常工作。

6 煤矿井下有瓦斯等爆炸性混合物但无破坏绝缘和腐蚀性气体的场合。

7 环境噪声：不大于 75dB；KXH18声光报警器关联设备及配接设备

关联设备：KDW660/18B 矿用隔爆兼本安型多路不间断本安电源；配接设备：KJ350-F 型监控分站。

联系人：张岩

电话：0537-2188500

传真：0537-2486099

手机:15092785575

QQ:1779348836

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：济宁市高新区火炬路东新元路北