

simco静电测试仪，测量静电大小的仪器,fmx-003静电测试仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | simco静电测试仪，测量静电大小的仪器,fmx-003静电测试仪 |
| 公司名称 | 昆山莱格静电消除科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市金浦路333号 |
| 联系电话 | 0512-87887126 15950153991 |

产品详情

SIMCO FMX-003 静电测试仪

SIMCO FMX-003 静电测试仪

FMX-003是一非接触式手提静电场测试仪，内置微控处理器，测量精确，但体积轻巧和使用简便。

特点：FMX-003可测范围在 ± 20 KV，置有2 LED灯确保测量距离在标准25mm处。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 ± 200 V。规格：输入电压：9V，6F22 manganese battery

静电场可测： $\pm (0.00-20.0 \text{ kv})$ (自动显示调整) 标准测距：25mm ± 1 mm

离子平衡可测： $\pm (0 - 200\text{V})$ 测量距离根据ESD - STM3.1-2000 Ionization 标准 反应时间：1秒

LCD显示更新：每秒5次 精确度： $\pm 10\%$ 工作温湿度：10 - 40 deg C / RH; 0-60 % R 图形显示

：正：红色 / 负：蓝色 数据显示：静电场 (1)： $\pm X.XX (0.00 \text{ KV} - 1.49 \text{ KV})$ 静电场 (2)： $\pm XX.X (1.0 \text{ KV} - 20.0 \text{ KV})$ 离子平衡： $\pm XXX (0-200\text{V})$ 声响报警：开机 / 闲置自动关机 / 超出可测范围显示报警：“ERR” 测量仪内的感应器损坏 自动关机：闲置约5分钟

测量模式切换：静电场：单按Power掣，有一beep声 离子平衡测量板：0.07 kg. 重量/体积：0.13kg /11.5 cm \times 6.5cm \times 2.5 cm (连电池) 离子平衡测量板：0.07 kg 封装：Conductive Resin (ABS).