

广播级全捷变调制器 美国GA GA1000MK 广播级全捷变调制器

产品名称	广播级全捷变调制器 美国GA GA1000MK 广播级全捷变调制器
公司名称	深圳市吉兆电子技术有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桂庙路以北南山大道以东光彩新天地公寓16A6
联系电话	0755-86196636 13802237285

产品详情

技术参数 射频 输出频率：47 ~ 870MHz (任一频道)

图像载频输出电平：120dBuV(典型值) 图像载频输出可调范围：0 ~ 16dB

(0.5dB步进可调) 图像/伴音间距：6.5MHz ± 0.5KHz 图像/伴音功比：8 ~ 22dB

(0.5dB步进可调) 寄生输出：-60dB 频率总偏差：± 20KHz

射频输出端反射损耗：10 dB 频率准确度：± 5KHz 载噪比C/N：65dB 视频

视频输入幅度：1Vp-p(全电视信号、正极性) 视频调制度：87.50%

视频输入阻抗：75 视频带内平坦度：2dB (5MHz内)

色/亮时延差：30ns(典型值) K系数：2% (典型值) 微分增益：2%

(典型值)

GA Gaincom特约经销商：深圳市吉兆电子技术有限公司地址：深圳市南山区南山大道光彩新天地大厦16A6室

86196639传真：网址：gaincom@163.com 邮编：518054

微分相位：2° (典型值) 视频信噪比：58dB(加权)音频 音频预加重：50 μs

音频信噪比：60dB 音频载波调制频偏：± ± 50KHz 音频输入幅度：0.775V

音频频响：± 0.5dB (40Hz ~ 15KHz) 音频输入阻抗：10K (不平衡)

音频总谐波失真：1%(± 60KHz频偏时) 通用 环境温度：5 °C ~ 40 °C

供电方式：AC220V ± 10% 50Hz 重量：<6.2Kg 外型尺寸：(44 × 482 × 433)毫米

相对湿度：20% ~ 80%