

落地式288芯三网合一交接箱各种配置介绍

产品名称	落地式288芯三网合一交接箱各种配置介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:三网合一交接箱 材质:SMC, 冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

落地式288芯三网合一交接箱各种配置介绍、如果没有2022年初通信设备市场的惨淡，你可能对288芯三网合一交接箱到底有多火爆理解不到位，就像如果你并没打算升级通信设备，你可能就不知道288芯三网合一交接箱的价格有多到位！不是偷懒，是真的没法详细述了.....作为一款上市不足一周，算上预售期也才刚刚两周的新品288芯三网合一交接箱，这份的成绩单让我不只想表达对288芯三网合一交接箱的祝贺，更想表达的是对市场其他品牌玩家的担忧。一面是特殊时期整个通信设备市场的萎靡难振，一面却是逆势暴涨的业绩，是什么支撑288芯三网合一交接箱带来如此恐怖的表现？

三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|三网合一光交箱【移动通信|电信|联通（容量：144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/分路器箱）】

光缆交接箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！

品悦致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

SMC制造生产、研发的人才数十人、拥有各种生产机械和检测仪器数十台，年销售额达1亿，具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。

我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...

型号：96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯）专为（电信,联通,CATV广电,铁通,移动通信打造）

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道,可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处,防水接头处理光缆密封问题

使用条件:

工作温度: -40 +60

相对湿度: 95% (+40 时)

大气压力: 70 106Kpa

贮运温度: -40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布,

品悦通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品(该产品为中国电信公司标准,中国电信暂不采用集团公司标准的产品)。现将光交的配置、规范化的走纤(盘纤)管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考。CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型,该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱,在维护中更换一种颜色的1

根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色

谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件，一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料（2011）22号 无锡电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。

现所发更新资料与原发资料的调整地方为：（1）

将中国电信标准的新光交与品悦通信公司OCC要求进行了统一，288芯及576芯每面均调整为28

个托盘位和28个光分插槽位。其中对576芯光交在一级分光使用时增加了上部、中部2个双面过纤通道，局部少量用户双面间可跳纤（应严控）有利于光口的充分利用。（2）对288芯和576芯光交在一级分光使用时取消了光分插槽上部的理纤板，其目的是保证中间走纤通道的宽度，上联纤不需走箱体侧面联到光分端口（仍走中间通道），只需移动左安装导轨20mm（144芯移动下安装导轨20mm）即可。厂家提供的熔接、存储一体化托盘（盘好纤）经品悦通信组织相关人员评审通过后方能供货或收货，尾纤长度要求改为定长1.8米。

厂家可根据品悦通信要求生产，宁波品悦通信设备有限公司的要求是对原光交设计方案的优化，其他电信分公司也不会有异议。288芯和576芯各面为26光分插槽和26托盘位的光交，无锡自现在起将不再使用，如仍有存货需做调换处理。

三网合一光缆交接箱使用和维护

1、使用原理图：

2、光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600mm，如图所示：

3、光缆固定至底部光缆引入单元。

4、主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。

5、一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。

6、每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。

7、光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。

注意

1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和

调度。

2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。

3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。

4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。

5、

在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信公司，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“三网合一交接箱”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质、工艺、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！