

原装北峰BF700对讲机 7W功率大距离更远

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 原装北峰BF700对讲机 7W功率大距离更远 |
| 公司名称 | 青岛欧宇航通讯设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市李沧区向阳路96号百通数码2楼B2082 |
| 联系电话 | 0532-87652575 |

产品详情

功能 可到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号 信道扫描
按下扫描键,对信道逐个扫描,可接收到所有信道的通话 声控功能VOX
开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话 电脑写频
通过电脑写频软件对功能参数进行设置 静噪等级设置(0~9级)
9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级,降低背景噪音 发射超时定时器TOT
防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象 宽/窄带转换
通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz 低电提醒
电池电量不足时提醒您更换电池 繁忙信道锁定
防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰 自动省电功能
未接收到信号或无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间
CTCSS/CDCSS及尾音消除 具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准CTCSS/CDCSS,
设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声 信道号语音提示 可选中文或英文的信道号语音提示 一般部分
频率范围 VHF:136-174MHz UHF: 350-390MHz、400-470MHz 信道数目
16 信道间隔 25 KHz/12.5 KHz 工作温度 -20 ~ +60
天线阻抗 50 电源电压 7.4VDC(±20%) 电池
2600mAh(锂电池) 频率稳定度 ±2.5 ppm 外形尺寸 60×45×137
mm 重量 360g(包含电池) 发射部分 射频输出功率 7W
调制方式 16K F3E(宽)/8K F3E(窄) 杂波与谐波 -36dBm
调频噪声 -40dB 音频失真 5% 邻道功率 65 dB(宽)/55
dB(窄) 调制限制 5KHz(宽)/2.5KHz(窄) 接收部分 灵敏度
0.165 μV(宽)/0.2 μV(窄) 邻道选择性 60dB(宽)/50dB(窄) 互调抗扰性
60dB(宽)/50dB(窄) 杂散抗扰性 60dB(宽)/50dB(窄) 信噪比 45dB(宽)/
40dB(窄) 音频输出功率 0.5W 音频失真 5%

备注:以上指标如有变动不另行通知,图片仅供参考,以实物为准

适用范围:物业管理,酒店,建筑施工,工厂调度,铁路,交通,商场等。

标置:主机一台,火牛一个,座充一个,电池一块,天线一根,背夹一个,挂绳一条,说明书一份
买家须知:

1、本店铺所有商品所报价格均为不含税价格,如果买家特殊需要开发票,需另加5%的税金。 2

、本店商品除特别声明外，一般情况主机保修期为1年，配件半年。耳机一个月在保修期间的15天内出现问题来回运费算我们的。超出15天后来回运费算买家的 3、买家主观的不喜欢，不想要了等情况需要退款退货，我们总是力求做到尽善尽美，如果我们接受，请买家务必保证产品/配件齐全以及产品外包装/产品外观无损坏，在不影响我们二次销售的情况下退回来，快递自费。 联系我们
18678911848 13061270057 李经理 商务 Q Q 296059600