

# 双登UPS直流屏铅酸蓄电池6-GFM-150参数规格

产品名称	双登UPS直流屏铅酸蓄电池6-GFM-150参数规格
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-150
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### 双登UPS直流屏铅酸蓄电池6-GFM-150参数规格

双登蓄电池阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

### 蓄电池的使用和维护

蓄电池都会有自放电现象（SELF-DISCHARGE），如果长期放置不用，会使能量损失掉，因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏，以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表示电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补充充电，若开路电压低于12V，则表示电池存储电能不到20%，电池有不堪使用之虞。

免维护电池由于采用吸收式电解液系统，在正常使用不会产生任何气体，但是如果用户使用不当，造成电池过充电，就会产生气体，此时电池内压就会增大，会将电池上的压力阀顶开，严重的会使电池鼓胀、变形、漏液甚至破裂，这些现象都可以从外观上判断出来，如发现上述情况应立即更换电池。

虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作，但是在使用时还是有一定的要求，如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池使用寿命的因素有以下几点：安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。

电池在使用一定时间后应进行定期检查，如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等；如果长期不停电，电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差，因此即使不停电，UPS也需要定期进

行放电试验以便电池保持活性。

放电试验一般可三个月进行一次，做法是UPS带载 - - 好在50%以上，然后断开市电，使UPS处于电池放电状态，放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟，放电后恢复市电供电，继续对电池充电。

结露是当室内温度受到冷空气侵入突然下降而凝结成露珠，或是当室外热空气侵入室内遇到冷空气也会凝结成露珠的形式浮现在设备及其零部件的表面，这就是结露现象。它会使设备受潮，绝缘性能下降，就容易引起短路；同时也可能造成UPS??

与其他设备的连接器、电器连接螺丝、元件管脚、锄头、焊点等腐蚀生锈，从而造成接触不良影响整个设备的稳定运行。UPS电源都有工作环境要求，UPS的环境温度要求在0-40℃，相对湿度30%-90%，海拔高度 < 1000米，冷却方式要求要强制通风。而且还要保证客户的无结露要求，就要为UPS电源营造一个合适的环境。对于UPS电源所处的位置，当室外温度过高或过低时不要随便打开门窗，以防冷热空气相遇形成结露。大部分用户都会在UPS??

存放的房间配备空调，以保证UPS电源设备处于合适的温度范围内，但是如果空调发生故障停止运行时室内的温度就会骤变，但再次开启空调时又会使温度骤变从而可能产生水汽，所以室内温度在变化范围较大时好要有个渐变的过程，以为UPS电源创造一个无结露的环境。