

280A电启动柴油发电电焊机厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 280A电启动柴油发电电焊机厂家 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO280a 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

280A电启动柴油发电电焊机厂家,,

焊机保护性接地（零）安全技术条件：

- 1) 用于焊机接地或接零的导线，应当符合下列安全要求：
 - a.要有足够的截面积。接地线截面积一般为相线截面积的1/2~1/3，接零线截面的大小，应保证其容量（短路电流大于离发电电焊机近处的熔断器额定电流的2·5倍，或者大于相应的自动开关跳闸电流的1·2倍。采用铝线、铜线和钢丝的小截面，分别不得小于6·4mm²和12mm²；
 - b.接地或接零线必须用整根的、中间不得有接。与焊机及接地体的连接必须牢靠，应用螺栓拧紧。在有振动的地方，应当用弹簧垫圈、防松螺帽等防松动措施。固定安装的发电电焊机，上述连接应采用焊接。
- 8) 所有电焊设备的接地（或接零）线，不得串联接入接地体或零线干线；
- 9) 连接接地或接零线时，应当首先将导线接到接地体上或零线干线上，然后将另一端接到焊接设备外壳上，拆除接地或接零线的顺序则恰好与此相反，应先将接地（或接零）线从设备外壳上拆下，然后再解除与接地体或接零线干线的连接。

280A柴油发电电技术参数：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重 (kg) : 175/185

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准