

可感NB-IoT无线声光报警器KGS-002 消防声光报警器 无线

产品名称	可感NB-IoT无线声光报警器KGS-002 消防声光报警器 无线
公司名称	厦门可感物联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:可感物联 产地:厦门市
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路 2号5楼501单元552室（注册地址）
联系电话	13656000291

产品详情

一，产品示意图如下：

二、工作原理：可感物联NB-IoT无线声光报警器。本产品可与以上产品进行报警联动触发，适用于家庭、宾馆、公寓等室内场所。和其他的感应器联动，感应器探测器火警即可启动声光警号响警号和闪灯;采用微处理器为控制核心，集成度高，工作稳定，对电磁干扰有良好的抑制能力。通过 NB-IOT 物联网和服务器通信、声光信号启动。微处理器输出 PWM 信号通过三极管驱动蜂鸣器发出声信号。微处理器通过三极管控制发光二极管电路通断，发出闪烁的光信号。

三、安装与调试：壁挂式安装，螺丝固定在墙上。

四、技术特征：

- 1、无线传输方式：NB-IoT
- 2、信号灵敏度：-128dBm/
- 3、发射功率：23dBm ± 2dB/
- 4、支持周期上报，间隔小于24小时
- 5、电源适配器：DC12V 1000mAh/
- 6、支持后备电池低电量告警
- 7、后备7.4V锂电池800mAh/
- 8、使用环境:温度：-10 - 50 ；
- 9、相对湿度： 95%

五、保养及维修

- 1、声光警报器在使用过程中至少每年都必须进行维修保养测试。
- 2、声光警报器在进行保养测试之前，应通知有关管理部门，系统将进行维护。
- 3、启动此声光警报器，灯闪亮，并发出火警声响。
- 4、建议每 12 年更换一次警报器。

六、运输及贮存

- 1、产品外包装采用纸箱等。
- 2、产品运输途中不应受雨、霜、雾直接影响，不受直接挤压、撞击等损伤。

3、产品应贮存在通风、干燥、相对湿度小于 85%的仓库中，离地面 50mm 以上；层叠高度不超过 5 层。

七、开箱及检查

1、当您购买此产品时，应当场开箱检查，根据装箱清单对所有物品进行清点。

2、包装应完好无损。

3、开箱时若发现本产品有损坏或者部件脱落松动，请及时通知本公司。

八、安全使用注意事项

1、安装维护时注意安全，避免发生触电事故。

2、我公司负责声光警报器的维修，发现问题请及时和我公司联系，用户不得自行拆开或维修，否则后果自负。