

锂电池柜复合式感温感烟报警器总线制RS485通讯

产品名称	锂电池柜复合式感温感烟报警器总线制RS485通讯
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	1.30/件
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:JTF-GM-HA833 地产:深圳
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇桥头社区桥南路13号
联系电话	86-075523056009 13928499196

产品详情

一、主要用途及适用范围

JTF-GM-HA833点型光电感烟、及差定温复合式火灾探测器(以下简称探测器),采用了红外散射原理及利用热敏元件对温度的敏感性,来检测环境烟雾浓度及温度,采用性能卓越的单片机(MCU),通过单片机内部固化的运算程序来完成对外界环境参数变化的补偿和火警判断。准确及时的确定火灾并进行报警。本产品外形设计美观、安装使用方便可靠。适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、博物馆、图书馆、办公楼、仓库等场所。

二、结构特征

图1

外观尺寸(单位:mm)

三、主要技术参数

线制:无极性二总线;	使用环境温度:-10 ~ +50 ;
使用环境湿度 95%(不凝露);	编码方式:电子编码;
工作电压:总线DC28V脉冲;	工作电流:0.25mA;
报警电流: 1.5mA;	壳体材料和颜色:ABS;白色;
报警确认灯:红色常亮(平时闪亮);	执行标准:GB4715-2005、GB47
重量:78g(含底座);	尺寸:95mm*25mm(含底座)

四、安装与布线

1.安装说明：Z1、Z2接总线，无极性。

2.布线要求：总线(Z1、Z2)采用 RVS-2*1.0 mm² 或 1.5 mm² 线；

五、编码操作

利用本公司生产的手持电子编码器进行现场编码，编码时将编码器与总线端子连接，输入模块的地址编码（1 - 200），按下“编址”键。编码器具体使用参见编码器使用说明。

六、注意事项

- 1.该模块投入运行后应定期检查，建议至少每半年进行一次功能试验。
- 2.本产品为消防产品，使用中必须严格执行值班和交接班制度，并做好运行记录。
- 3.每隔半年应对报警按钮进行一次功能测试。

七、运输贮存

- 1.根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和贮存；
- 2.运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整，并保证产品不受到剧烈冲击；

八、售后维修

1.产品出厂之日起一年内，按规定要求正常使用的警报器，如因材料或制造工艺的缺陷而失效，本公司将负责免费维修或更换。如属人为损坏、使用不当或自行改动、拆开而导致的警报器失效，不属于保修范围。

2.对非保修范围内的本公司产品，也应返回公司进行维修。返修时请先与本公司取得联系，并随返修产品附一份说明，描述产品失效的情形和可能的原因，以便能及时为您服务。

产品售出后出现任何问题均可选择下列任意方式和我们联系，我们竭诚为您服务。