

# 株洲汇川变频器维修

产品名称	株洲汇川变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

汇川变频器常见的问题

Q:

MD380系列变频器AO输出3号功能电机输出转矩和16号功能电机输出转矩以及17号功能变频器输出转矩的区别是什么？选择2号功能输出电流和14号功能输出电流功能区别又是什么？选择5号功能输出电压和15号功能输出电压功能区别又是什么？A:3号:电机输出转矩(\*\*\*值，相对于电机的百分比，0~2倍电机额定转矩)；16号:电机输出转矩(实际值，相对电机的百分比，-2倍电机额定转矩~2倍电机额定转矩)；17号:变频器输出转矩(实际值，相对变频器的百分比)；2号:输出电流(0~2倍电机额定电流);14号:输出电流(100.0%对应1000.0A);5号:输出电压(0~1.2倍变频器额定电压);15号:输出电压(100.0%对应1000.0V)。

Q :

MD310系列变频器是否支持CANlink3.0通讯？MD310-CANL扩展卡怎么看版本号？软件版本多少是支持CANlink3.0的通信协议？A:MD310在37.25版本以后才支持CANlink3.0通讯，MD310-N在61.03以上的均支持CANlink3.0通讯。(具体可以通过功能码F7-11查看软件版本号)MD310-CANL扩展卡的软件版本可通过功能码U0-67查看;版本号在V105及以上则是支持CANlink3.0通信协议的。Q：可以扩展CANOPEN通信的变频器，例如MD380/MD500系列变频器如何通过扩展卡MD38CAN2指示灯判断通讯问题？

A:通过扩展卡上的ERR指示灯判断是否存在通信问题:1亮:内部变频器通讯超时;2快闪:CANopen地址设置错误;3慢闪(闪两下):CANopen紧急报文变频器故障。