

POE供电IP网络广播音柱 12V供电IP网络防水音柱

产品名称	POE供电IP网络广播音柱 12V供电IP网络防水音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	音频格式:U盘 MP3 控制信号:RJ45和AV信号 IP网络音柱:12V供电
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

POE供电IP网络广播音柱 12V供电IP网络防水音柱产品特点：单向终端，数字解码终端与防水音柱一体功能功率40W/80W（可根据用户需求定制），覆盖范围广，全天候使用，布线简单。可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业，包括平安社区等。设备只有网络广播功能，是一款简单的带功放输出的网络有源音柱，其接收网络的音频数据，提供音频输出。服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

POE供电IP网络广播音柱全金属材质小区背景音乐系统POE供电IP网络防水音柱功能特点：

支持POE供电

网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:25W

频率响应：100-15KHz

灵敏度 (1m , 1W) : 91dB ± 3dB

谐波失真: 0.1%

喇叭单元:4"x2+2.5"x1

电源输入:190~240V 50-60HZ ; DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度 , 无结露

尺寸 : 152x100x375mm

重量 : 2.50Kg

材料 : 铝合金

- 1、 电源 : AC220V ± 10% ;
- 2、 网络接口 : 连接以太网网络接口 ;
- 3、 信号输入 : 本地音频信号输入接口。

IP网络防水音柱接口安装时 , 请注意 :

- 1、 使用本产品所规定之电压 , 如使用较高电压可能会引起触电或火灾。
- 2、 不可修剪、扭曲、破损或更换音柱内电线。
- 3、 严禁在发热物体附近使用本产品 , 严禁将重物、包括音柱本身置于机身电线上 , 以免引发触电或火灾。
- 4、 不可湿手插、拔电源插头 , 以免被电击伤或烧坏音柱。
- 5、 在拔出插头时 , 确保用手握住插头往外拔 , 而不是拉电线。使用有破损电线的音柱可能会引发火灾或电击。
- 6、 移动音柱时 , 请将电源插头事先拔出。若将音柱与电源插头一起搬动可能会引发火灾或电击。
- 7、 严禁在不稳定处安装或架设本产品 , 确保音柱安装稳定牢固。
- 8、 不可将音柱的通风口或漏水孔盖住 , 否则会导致音柱内部过热而发生火灾。
- 9、 避免将本产品安装在灰尘多、有黑烟或蒸汽处 , 以防引发火灾或电击。
- 10、 开机前将音量调至低 , 开机时的高音量可能造成听力受损、喇叭损坏。
- 11、 请勿在声音扭曲时延长使用音柱。这是故障迹象 , 易导致音柱过热而引发火灾。
- 12、 如在使用中发现下述任何不正常状况 , 请立即将电源关闭 , 拔出电源插头 , 迅速与厂家联络。请勿

继续使用本产品，以免引起火灾或电击。

音柱冒烟或发出奇怪味道。

有金属物落入音柱内。

音柱掉落或机壳破损。

电线破损(电线芯暴露，断线等)。

发现故障(无响声或噪声等)。