

霍尼韦尔腾高TKOKO全系列产品

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 霍尼韦尔腾高TKOKO全系列产品 |
| 公司名称 | 武汉泰平正德科技有限公司 |
| 价格 | 1400.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市洪山区珞狮南路147号 |
| 联系电话 | 027-87652896 |

产品详情

AP 带前置定压功率放大器（功率：70W、130W、260W、360W）

AP-200P\AP-300P\AP-600P\AP-1000P

- 1、六路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入、一路紧急输入）
- 2、设有100V、70V定压输出和4~16 定阻输出
- 3、各输入通道音量独立调节
- 4、高音、低音独立调节
- 5、具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号EMC为第二级，MIC2、3和线路AUX1、2为第三级
- 6、紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB
- 7、MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB
- 8、LED电平显示
- 9、具有完善的输出短路保护和超温保护功能

10、散热风扇强制启动

11、非常适合中、小型公共场合广播使用

| 设备型号 | AP-200P | AP-300P | AP-600P | AP-1000P |
|----------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 额定输出功率 | 70W | 130W | 260W | 360W |
| 输出方式 | 4-16 ohms()定阻输出 | | | |
| | 70W | 70V(70 ohms()) 100V(143 ohms())定压输出 | | |
| | 130W | 70V(38 ohms()) 100V(77 ohms())定压输出 | | |
| | 260W | 70V(19 ohms()) 100V(39 ohms())定压输出 | | |
| | 360W | 70V(14 ohms()) 100V(28 ohms())定压输出 | | |
| 话筒输入 | MIC1:600 ohms() 5-8 mV ,不平衡 | | | |
| | MIC2:600 ohms() 5-8 mV ,不平衡 | | | |
| | MIC3:600 ohms() 5-8 mV ,不平衡 | | | |
| 线路输入 | AUX1:10k ohms() 150-470 mV ,不平衡 | | | |
| | AUX2:10k ohms() 150-470 mV ,不平衡 | | | |
| 辅助输出 | 0.775V (0 dB) | | | |
| 频率响应 | 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB) | | | |
| 非线性失真THD | <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 | | | |
| 信号噪声比S/N | Line:85 dB , MIC:>72 dB | | | |
| 音调调整范围 | BASS:100 Hz (± 10 dB) , TREBLE:12k Hz (± 10 dB) | | | |
| 静音抑制能力 | MIC1输入时,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2信号衰减0~30 dB | | | |
| 输出调整率 | < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 | | | |
| 冷却方式 | DC 12V FAN强制风冷方式 | | | |
| 指示灯 | 电源: ' POWER ' ,电平显示: ' 0、2、4、6、8、10 ' | | | |
| 保护 | AC FUSE × 4A | AC FUSE × 4A | AC FUSE × 8A | AC FUSE × 8A |
| | AC FUSE × 1,负载短路,温度过高 | | | |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|
| 电源线 | (3 × 0.75 mm ²) × 1.5M (标准) | | | |
| 电源 | AC 220V ± 10% 50-60Hz | | | |
| 电源消耗 | 95W | 175W | 350W | 485W |
| 机器尺寸 | 89(H) × 483(W) × 366(D) mm | | | |
| 净重 | 10.04kg | 11.36kg | 13.68kg | 14.08kg |