

雅马哈 AG01 直播话筒 USB麦克风 电容麦克风 教室扩声系统

产品名称	雅马哈 AG01 直播话筒 USB麦克风 电容麦克风 教室扩声系统
公司名称	北京声海创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区双桥东路甲10号楼3单元6层612
联系电话	18618339665

产品详情

雅马哈 AG01 直播话筒 USB麦克风 YAMAHA 电容麦克风 教室扩声系统 会议室全场扩声
报告厅舞台扩声

开始您的直播吧

从头开始配置流媒体直播设置可能是一项艰巨的任务，特别是对于音乐制作经验很少或没有经验的用户而言。AG01的简约设计考虑到了这一点，将高品质电容式麦克风与DSP效果器、LOOPBACK功能、灵活的输入连接以及简单、直观的混音器相结合，实现无压力的流媒体操作。

只需连接到您的计算机或iOS/Android设备并选择好耳机，然后设置您的电平音量，您就有了一个可以在几分钟内启动并运行的完全可操作的流媒体工作站。如果您是一名有抱负的直播主播，需要紧凑而全面、高品质的一体化解决方案，AG01随时为您准备就绪。

内置高性能混音功能的直播USB麦克风。

录音室品质的USB电容麦克风

现代复古设计，黑白两种款式

高解析度（24-bit，192 kHz）2轨音频录制和播放

4极迷你输入/输出(TRRS)，支持新流媒体应用软件

灵活的LOOPBACK功能，非常适合直播或实时录制

静音按钮，方便直播时使用

使用COMP/EQ和1-TOUCH REVERB轻松控制和制作声音

AG Controller (Windows/Mac/iOS)

通过USB-C连接，支持Windows/Mac

通过Apple Camera Adapter进行iOS连接（需要外部USB电源）

4极迷你输入/输出(TRRS)，支持Android系统

USB-C电源输入（5 V DC，900 mA）

3/8 英寸 麦克风支架螺丝孔（带保护盖）

可兼容使用Cubase AI、WaveLab Cast、Cubasis LE和Rec'n'Share软件

产品信息如有变动，恕不另行通知。网站上信息仅供参考，一切以具体实物为准。

AG01 麦克风

麦克风单元背驻极体电容式

指向性模式心形

拾音类型旁述式

频率响应30 Hz - 20 kHz

大输入声压级110 dB (THD 1.0% at 1 kHz)

灵敏度-34 dB \pm 3 dB (0 dB=1 V/Pa, at 1 kHz)

接口USB Type-C

概述

输入通道麦克风1（单声道电容麦克风）

手机1 - 4极迷你输入/输出(TRRS)

USB 1

AUX 1 - Stereo mini

输出通道PHONES 1 - Stereo mini

母线1立体声

功能MIC GAIN (HIGH / MID / LOW), MUTE按键x 1, STREAMING OUT (MIC / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (ON / OFF)

板载处理器DSP COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb) *细节参数由AG Controller控制

USB 音频2 IN / 2 OUT, 符合USB音频2.0标准, 采样频率: 192 kHz (高), 采样深度: 24位, Type-C

USB直流电源输入1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA

通用规格

电源要求5 V DC, 900 mA

功耗4.5 W

尺寸宽116 mm (4.6")

高281 mm (11.1")

深118 mm (4.6")

净重1.2 kg (2.6 lbs)

附件USB2.0数据线(1.5 m)、快速指南、安全指南、Wavelab Cast下载信息、Cubase AI下载信息

其它工作温度: 0至+40