

500VA ~ 5KVA数显变频电源

产品名称	500VA ~ 5KVA数显变频电源
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

HPC-1105

产品编号： 深圳市恒鑫隆科技<http://www.szhxlkj.com>

500VA ~ 5KVA数显变频电源

产品名称：

5KVA

规格：

诚证各地域代理商，欢迎来电

产品备注： 详谈！

数显变频电源

产品类别：

产品说明

IGBT/PWM式变频电源特征:

1. 输入频率:50Hz,60 Hz
2. 输出电压:0~300VAC.
3. 输出频率:40 - 499.9Hz可程式指拨设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示，简单、易读、高解析度.

5. 电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强，容许100%满载，长时间使用；当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时，不会造成电压压降。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12. 适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

型号	HXL-500W	HXL-1101	HXL-1102	HXL-1103	HXL-1105
容量	500VA	1KVA	2KVA	3KVA	5KVA
制作方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式				
输入INPUT					
相数	1 2W				
电压	220V ± 10%				
频率	47Hz – 63Hz				
输出OUTPUT					
相数	1 2W				
电压	0-150VAC / 0-300VAC				
频率	40-500Hz可调				

最大 电流	L=120V	4.2A	8.4A	16.7A	25A	41.6
	H=240V	2.1A	4.2A	8.4A	12.5A	20.8
LED 显示	电压、电流、频率、功率、PF值					
负载稳压率	± 1%					
波形失真 T.H.D	± 1%					
频率稳定度	0.01%					
电压解析度	0.1V					
频率解析度	0.01Hz					
电流解析度	0.01A			0.1A		
限流设定	O-Max Current					
保护	过流、过温、过载、短路					
重量(Kg)	17	21	45	60	70	
体积W × H × D(m m)	430 × 133 × 370			350*530*675		
运行环境	0-40 20-80%RH					