单相数显变频电源

产品名称	单相数显变频电源
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞 信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

HXL69 http://www.szhxlkj.com

产品编号:

单相数显变频电源

产品名称:

HXL-3120

规格:

诚证各地域代理商,欢迎来电

产品备注: 详谈!

数显变频电源

产品类别:

产品说明

IGBT/PWM式变频电源特征:

- 1. 输入频率:50Hz,60 Hz
- 2. 输出电压:0~300VAC.
- 3. 输出频率:40 499.9Hz可程式指拔设定.
- 4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度.

- 5. 电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换.
- 6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
- 7. 纯净、稳定的正弦波输出.
- 8. 容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
- 9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
- 10.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
- 11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
- 12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

	相 数	<u> </u>	单 相
	容量	500 V A	4—100KVA
	制作方式	IGBT/PWM	脉波宽度调变方
输入		1相2线+G:110V(2-5KV)	A),220V/230V/24
	电 压	3相4线+G:Y接法:190/110,200/115,208	3/120,220/128,230
	(任选一种)	3相4线+G:Y接法:380/220, 400/230, 415	5/240, 440/254, 46
		3相3线+G:Delta接法220,230,2	240 , 380 , 400 ,
	频率(任选一种)	47Hz63Hz <u>=</u>	或400Hz ± 5%
输出	电压	110V系统:0-150V(Low Range)	选项:1).0-6
		220V系统:0-300V(High Range)	± 10
	负载稳定率		± 1%
I			

	岃	页率				4	40.0H	Iz to	499.9	Hz(ī	可程詞	弋设定
	频率	稳定度							=	± 0.0′	1%	
	谐源	皮失真							正弦	波,	2%	
	频	率表				4 <u>1</u>	立数,数	数位:	频率	表,解	!析度	0.1Hz
	电	压表					4位数	数,数	位电	.压表	,解析	f度0.1
	电	流表					4位数	数,数	位电	流表	,解析	f度0.1
	<u>ন</u>	特表					4位数	牧,数	位瓦	特表	,解析	度0.1
	保护装置	i			具证	过载,过	上高温	l、知	豆路、	瞬间	可断电	1保护
工作	环境	温度						0-40	deg.			
		湿度				0	-90%	(非	凝结	状态	:)	

实体规范(单相)

	型号	HXL500 W	HXL1101	HXL1102	HXL1103	HXL1105	HXL1108	HXL1110	HXL1115
	容量	500VA	1KVA	2KVA	3KVA	5KVA	8KVA	10KVA	15KVA
í	制作方式					IGBT/P	WM脉波宽	医度调变方:	式
输出	限电流低档(L-N	N L:4.2A	L:8.4A	L:16.8A	L:25.0A	L:41.6A	L:63.0A	L:83.2A	L:125.0 <i>A</i>

	高档:	(L-N)	H:2.1A	H:4.2A	H:8.4A	H:12.5A	H:20.8A	H:31.5A	H:41.6 <i>A</i>	H:62.5 <i>A</i>	
重	量	(Kgs) 17		21	45	60	70	80	120	130	
		(Lbs)	37.4	46.2	99	132	154	176	264	286	
尺寸	(mm)	365*5	570*138		350*	530*675	350*630*855				
(mm)	(inch)	14.6*	14.8*5.5		14*2	21.2*37		14*26*	34.2		

实体规范(三进单出)

<u> ۲</u> ۲	十八元)) 년	_ 7/1	半山)															
型믁		HXL3110		HXL3115		HXL3120		HXL3125		HXL3130		HXL3145		HXL3150		HXL	.3160	HXL3		
容量			10K	(VA 15k		(VA	'A 20KVA		25KVA		30KVA		45 k	KVA 501		ΚVΑ	60 k	ΣVΑ	75K\	
,	制作	方试	<u>.</u>									IC	BT/P	WM)	脉波宽	医度调	9变方式	t		
输出	输限电流低档			当 L:83.2		3.2A	L:125.0A		A L:166.6A		L:208.3A		L:250).0A	L:375.0A		L:416.6A		L:500).0A
	高档:(L-N)		1)	H:41.6A		H:62.5A		H:83.3A		H:104.1		H:125.0A		H:187.5A		H:208	3.3A	H:250).0A I	
			(K	(gs) 12		20	130		0 15		17	5	20	0	26	5	29	0	35	0
			(Lbs)		26	264 2		36 33		30 3		5	44	10 58		33 63		8	77	0
	寸 (mm) 350*			350*6	30*85	30*855		500*780*1000		00	75		750*1000*1200		00					
	(inch)				14*26*34.2					20*31.2*40				30*40*48.5						