

# 利达华信LD6800ED-1输入/输出模块控制模块

产品名称	利达华信LD6800ED-1输入/输出模块控制模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:利达华信 型号:LD6800ED-1 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 利达华信LD6800ED-1输入/输出模块控制模块

#### 一、LD6800ED-1输入输出模块概述

LD6800ED-1采用单片机和智能软件，特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计，工作稳定可靠，具有较强的抗干扰能力。主要用于送风机、排风机、电梯、切断电源、空调等设备的控制,可以与利达公司生产的E/EN/EL系列火灾报警控制器配合使用。本产品无污染、功耗低，适用于各种工业及民用建筑。

#### 二、LD6800ED-1输入输出模块技术特性

二总线，无极性；

电源总线，有极性；

可输出1路DC 24V/2A电压信号；

可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号；

可输出1对无源常开常闭接点，容量DC 30V/2A；

占一节点地址，采用电子编码方式编址（0-255）；

单色指示灯显示模块动作信息；

电源总线断电、输入新路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。

### 三、LD6800ED-1输入输出模块主要技术指标

电源总线电压：DC 24V

二总线电压：DC 18V

输出信号：有源（电压）DC 24V/2A

输入信号：无源开关量信号输入

工作环境温度：-40 ~ +55

工作环境相对湿度：95%（ $40 \pm 2$ ），无凝露）

输出动作指示灯：输出动作时红色常亮

输入动作指示灯：输入动作时红色常亮

### 四、LD6800ED-1输入输出模块工作原理

LD6800ED-1输入/输出模块与E/EN/EL系列火灾报警控制器配合使用。LD6800ED-1输入/输出模块通过二总线与E/EN/EL系列控制器连接，控制器通过二总线查询模块节点状态、设置模块节点参数、控制模块启动输出；模块实时检测输入信号、输入/输出线路状态，当出现反馈输入或者输入/输出线路故障时，模块通过二总线上传反馈或者故障信号。

### 五、LD6800ED-1输入输出模块安装布线

新调整为10K 电阻