

# 利达华信LD6800ED-2双输入/输出模块双控制模块

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 利达华信LD6800ED-2双输入/输出模块双控制模块       |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司                      |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:利达华信<br>型号:LD6800ED-2<br>产地:北京 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室                  |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835         |

## 产品详情

利达华信LD6800ED-2双输入/输出模块双控制模块

一，技术参数：

电源总线电压：DC 24V

二总线电压：DC14V 24V

电源总线电流：<1.5mA(静态)[<30mA(空载启动)]

二总线电流：<2mA

输出信号参数

2路有源：DC24V/1A

输入信号参数：2路无源开关量信号输入

模块输出动作：输出动作红色指示灯常亮指示灯

模块输入动作：输入动作红色指示灯常亮

使用环境：

工作温度：-40 ° C~55C

相对湿度： 95% [ (40 ± 2) ° ，无凝露)

外形尺寸：长85mm × 宽37mm × 高85mm(含底座)

重量：0.10Kg ± 0.01Kg

## 二，LD6800ED-2 输入/输出模块介绍

- 1、二总线，无极性。
- 2、LD6800ED-2输入/输出模块采用电子编码，占一个节点地址（0 ~ 255）。
- 3、电源总线，有极性。
- 4、LD6800ED-2输入/输出模块可输出2路DC24V/1A电压信号。
- 5、可输入2个联动设备动作后的反馈输入信号。
- 6、单色指示灯显示模块动作信息。
- 7、电源总线断电、输入新路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。
- 8、LD6800ED-2输入/输出模块替代利达的LD6800EC-2模块。