

广东东莞西门子S7-1500PLC模块代理商

产品名称	广东东莞西门子S7-1500PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 西门子:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

广东东莞西门子S7-1500PLC模块代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

2) 双击已添加的连接组（1613），即弹出“OPC Navigator”对话框，此窗口中显示在Configuration Console 所激活的连接协议。双击“S7”，在PC Station 组态NetPro 中所建的连接名会被显示（S7 connection_1）。双击此连接，即可出现有可能被访问的对象树（objects tree），在PLC CPU 中已存在的DB 块也会出现。双击任意所需访问的PLC 数据区都可建立标签变量。这里以DB 区为例。双击DB 如果所显示的DB 块有红叉标记，这并无问题。只要再次双击“New Definition”“Define New Item”对话框即被打开。可在此定义标签变量与数据类，型。注：Datatype、Address、No.Value 参数必须定义，No.Value 是指数据长度。定义完成后，点击OK 确认。

图30：定义条目及标签变量

3) 在“Define New Item”中点击确认后，新定义的条目即显示在OPC Navigator 的中间窗口。点击“OK”就可将此条目移到OPC-Navigator 的右侧窗口，再点击OK 按钮就可将此条目连接到OPC Server。

图31：建立定义条目与OPC Server 连接

4) 上一步确认后，所定义的条目（Item）即嵌入到OPC Scout中。如果“Quality”显示“good”，则OPC Server与PLC的S7连接已经建立，也就意味着可以对标签变量进行读写操作。

图32：OPC Scout与OPC Server的连接

双击条目的“Value”栏，即可在“Write Value(s) to the Item(s)”窗口中对有关条目进行写操作

图33：写操作

三．PC站组态与OPC Server 通讯过程中常见问题的解释

1. 在执行PC Station组态下载过程中，可能会出现“Cannot reach station manager”的错误信息提示，可能的原因如下：

1) Set PG/PC Interface 或Configuration Console 中，S7 Online Access Points 应指向PC Internal (Local)。

2) 虚拟PC站的名称与STEP 7或NCM PC项目中建立PC站的名称不符。

3) 虚拟PC站组件（CP卡、OPC或Application）插槽号与STEP 7或NCM PC项目组态中的插槽号不同。

详细说明可以访问，选择技术资源中的产品支持

ID：12033912

2. OPC Scout的OPC-Navigator窗口中，红色的叉的含义是什么？Simatic Net软件的OPC客户端（OPC Scout）提供了使用OPC Navigator来浏览OPC服务器的地址区域的选项。这里可以看到OPC服务器中已有地址的已知变量。如果变量还未定义，相对应的地址图标就以红色的叉标注。只要双击“New Definition”“Define New Item”对话框即被打开。可在此定义标签变量，当OPC Server再次连接时，这些变量即被OPC接收，红叉即消失。所以红叉并不是错误信息，仅是没有定义OPC变量的提示。

3. SIMATIC NET软件兼容性列表 详细说明可以访问，选择技术资源中的产品支持，在英文界面的搜索引擎中，键入关键词“Compatibility list”，即可得到相关产品兼容性的常见问题列表