10KW三相变频电源

产品名称	10KW三相变频电源
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

测试仪高压试验仪接地电阻测试仪安规综合测试仪耐压测试仪诚招各地域代理商，欢迎来电详谈！
http://www.szhxlkj.com IGBT/PWM式变频电源特征： 1.输入频率：50Hz，60 Hz 2.输出电压：0~300VAC.
3.输出频率：40－499.9Hz可程式指拔设定。
4.电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示，简单、易读、高解析度。
5.电压（V）、频率（Hz）、电流（A）、功率（W）4视窗同时量测、显示、无需切换。
6.无幅射干扰，含谐波成份小，并经特殊处理，不产生干扰。 7.纯净、稳定的正弦波输出。
8.容量大、体积小、重量轻（17Kgs）、效率高；静音装置、可靠度高。
9.提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。 相数：三相 容量：3kVA—150kVA
制作方式：IGBT/PWM脉波宽度调变方式 输入：电压（任选一种）
3相4线＋G：Y接法：190/110，200/115，208/120，220/128，230/132，240/139V±10%
3相4线＋G：Y接法：380/220，400/230，415/240，440/254，460/265，480/277V±10%
3相3线＋G：Delta接法220，230，240，380，400，415，440V±10%
频率（任选一种）47Hz--63Hz或400Hz±5% 输出电压（三相） 110V系统：0-260V（Low Range）
220V系统：0-520V（High Range） 负载稳定率≤±1% 频率40.0Hz-499.9Hz（可程序设定）
频率稳定度≤±0.01% 谐波失真正弦波，≤2% 频率表：4位数，数位频率表，分辨率0.1Hz/Step
电压表：4位数，数位电压表，分辨率0.1V 电流表：4位数，数位电流表，分辨率0.1A
瓦特表：4位数，数位瓦特表，分辨率0.1W
保护装置：具过载，过高温、短路、瞬间断电保护，告警装置 工作环境 温度0-40deg.°C
湿度0-90%（非凝结状态）