

# 在线式硫化氢报警仪 硫化氢检测仪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 在线式硫化氢报警仪 硫化氢检测仪        |
| 公司名称 | 济南威世德电子科技有限公司           |
| 价格   | .00/台                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 济南历下区文化东路78号            |
| 联系电话 | 18053166016 18053166016 |

## 产品详情

|      |  |
|------|--|
| 检测气体 | 可燃气体/有毒气体  |
| 检测原理 | 可燃气体原理为催化燃烧/有毒气体为电化学   |
| 测量范围 | 详见技术指标表格   |
| 分辨率  |  |
| 安装方式 | 壁挂式；管道式（分抱管式、插管式，管道式外螺纹:M20X1.5，可选配管道转接螺丝接头，                     |
| 示值误差 | ± 3% FS（更高精度要求根据传感器性能）   |
| 重复性  | ± 1%   |
| 零点漂移 | ± 1%（FS/年）   |
| 响应时间 | 20秒（T90），（更高要求根据传感器性能）   |
| 恢复时间 | 30秒（更高要求根据传感器性能）   |
| 供电电源 | 24VDC  |
| 功率   | 2.5 W（DC24V）   |
| 环境压力 | 86kPa ~ 106kPa   |
| 环境温度 | -20 ~ +55（典型值） -40 ~ +70（极限值）<br><br>（更高温度、湿度检测环境可选购前置预处理气体监测系统） |
|      |  |

|       |  |
|-------|--|
| 环境湿度  | 10% ~ 95%RH (无凝露)  |
| 主体材质  | 壳体：铸铝外壳<br><br>传感器仓：铝制   |
| 输出信号  | 三线制4-20mA电流信号输出可连接各种报警控制器、PLC、DCS等各种控制系统；<br><br>1组继电器高低段报警开关量输出，无源触点DC30V 3A，1组继电器直接连接声光报警灯 |
| 线缆选型  | 三芯屏蔽电缆（3*1.0或者3*1.5）传输：*远可传输1000米至2000米  |
| 报警方式  | 声光报警，可选配声光报警器，报警声音 > 95dB1米处   |
| 报警点设置 | 低报警值、高报警值；【可根据客户需求设置，详见技术指标表格】   |
| 显示屏   | 三色液晶显示屏，正常状态为绿色，报警状态为红色，故障状态为橘黄色   |
| 按键模式  | 遥控器  |
| 显示数值  | 低报、高报、量程、精度、单位、校零、标定   |
| 校准    | 一键校零、一键校准  |
| 螺纹接口  | G1/2   |
| 防爆标志  | Ex d II CT6 Gb   |
| 防护等级  | IP65   |
| 尺寸    | 长200mm × 宽140mm × 高90mm  |
| 重量    | 1.6Kg  |

气体探测器配置：

| 物品名称  | 数量 |
|-------|----|
| 气体探测器 | 1  |
| 使用说明书 |    |

|      |   |
|------|---|
| 合格证  |   |
| 检测报告 | 1 |

气体探测器可选配件：

| 物品名称          | 数量 |
|---------------|----|
| 声光报警灯         | 1  |
| 液晶显示模块【附带遥控器】 | 1  |