

# 三进单出20KVA变频电源/三相输入单相输出变频电源

产品名称	三进单出20KVA变频电源/三相输入单相输出变频电源
公司名称	济南盛鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新开发区三庆世纪财富中心A2座4楼411
联系电话	86-053188680575 13255315126

## 产品详情

三进单出20KVA变频电源/三相输入单相输出变频电源

规格型号 DH3115 DH3120 DH3130 DH3145 DH3160 DH3175 DH31100

容量 15KVA 20KVA 30KVA 45KVA 60KVA 75KVA 100KVA

输出电流 125/62.5 167/83 250/125 375/187 500/250 625/312 840/420

电路方式 IGBT脉宽控制

负载类型 适合任何负载

控制方式 SPWM脉波宽度调制方式

输入电压 380V ± 10%AC

输入频率 50HZ ± 5%

输出频率 50/60HZ,100,200,400HZ定频 47~63HZ在线可调

电压稳定度 1%

输出电压 0~150 V 0~300 V(两档在线可调)

频率稳定度 0.01%

波形失真 2% (THD) 阻性负载测试

精度 0.05%

窗口显示 四位数字式电压、电流、频率

效率 85%

负载稳压率 1%

反应时间 对100%的加载去载，稳压反应时间在2ms以内

过载能力 150% 5秒

保护装置 具有过载、过压、过流、过温、短路保护及报警装置

绝缘电阻 20兆欧

电气强度 1800V/AC 1min

相对湿度 0~90 °（非凝结状态）

散热方式 强制风冷

描述 电压、频率在线可调

产品特点 可调频率宽，精度高，操作方便

应用范围 电机试验，航天飞机的电机、马达的试验老化