

# 大功率10kw汽油发电机详细参数

产品名称	大功率10kw汽油发电机详细参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

大功率10kw汽油发电机详细参数

型号：TO11000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 R670

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：1.5

过载保护FU：有

气缸数量：2

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：V形双缸、四冲程、风冷

排 放： 670CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：165/175kg

外形尺寸：950\*620\*650mm

汽油发电机主要优点：

- 1、省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。
- 2、宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。
- 3、可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

自动电压调节器(AVR)

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是有刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。

#### 4、发动机机油警告系统：

当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

#### 汽油发电机主要作用：

电信系统中的汽油发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、机房的后备电源。

在以下情况下会使用到汽油发电机组：

- 1、发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的柴油机组无法运送，轻便的汽油机组则是保障灾区通讯设备供电的\*\*选择；
- 2、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是机站，就可以用汽油发电机组作后备电源；
- 3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用汽油发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的柴油发电机组）。