SFC-830信号发生器

产品名称	SFC-830信号发生器
公司名称	北京市北科普源电子技术服务中心
价格	1.00/台
规格参数	类型:手持式频谱分析仪 品牌:台湾固纬 型号:SFC-830
公司地址	北京市东城区东四七条73号
联系电话	010-64021565 13601086585

产品详情

类型	手持式频谱分析仪	品牌	台湾固纬
型号	SFC-830		

本产品详细说明：特点：30mhz 直接数位合成技术频率解析度 20mhz频率准确度 +10ppm12bit, 5m sample/s合成波形输出波形：正弦波, 三角波, ramp 与方波内部合成调频, 调幅与调相低失真rs232介面任意波形调变lin/log 扫描ieee-488 介面 (选购配备)任意波形编辑软体 -- for windows 95 (选购配备)输出波形正弦波, 三角波, ramp, 方波, sync 输出, 任意波形频率范围正弦波20mhz ~ 30mhz方波20mhz ~ 30mhz三角波10mhz ~ 100khzramp10mhz ~ 100khz频率解析度20mhz (10mhz for 三角波与ramp)频率准确度±10ppm频率变化±5ppm/每年输出阻抗source 阻抗50ω± 10%振幅范围10mv ~ 10vp-p (加 50ω) 共 8 档,| vac peak | + | vdc | < 5v解析度3 位数准确度正弦波输出: ± 0.5db(±5vrms),方波输出: ± 12%(±5vrms),三角波输出: ± 5%(±5vrms),任意波形输出: ± 5%(±5vrms)sync 输出sync 输出ttl levelssync fan-out> 10 ttl load正弦波输出谐波dc ~ 100khz : -50dbc , 0.1m ~ 1mhz : -40dbc1m ~ 10mhz : -30dbc , 10m ~ 30mhz : -25dbc方波输出上升/下降时间<15nsovershoot< 5% (在满刻度输出时)不对称性± 1% 周期 + 4ns三角波及ramp线性± 0.1% 满刻度输出任意波形取样率42.949600mhz/n, n=8, 10, 12, ... 215波长12,000 points max.垂直解析度12 bits介面标准配备 rs232 介面gpib 介面 gpb-01 (选购配备)任意波形编辑软体 sfg-s1 for window 95 (选购配备)使用电源交流 100v/120v/220v/240v ±10%, 50/60hz附件电源线 x 1 , 操作手册 x 1 , 测试线 gtl-110 x 1尺寸及重量214(宽) x 89(高) x 370(长) mm, 约 4.8 公斤