

# Victron Energy逆变器 MultiPlus 24/3000/70-50 3000W 24V集成充电控制器

产品名称	Victron Energy逆变器 MultiPlus 24/3000/70-50 3000W 24V集成充电控制器
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Victron 型号:MultiPlus 功率:24V3000W
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

### Victron Energy Grid 逆变器 MultiPlus 24/3000/70-50 3000 W 24 V DC - 230 V AC 集成充电控制器

带充电控制器 MultiPlus C 的逆变器

#### 亮点和细节

内置充电控制器和 2 个充电输出

可并联和三相运行

自适应4段充电特性

可靠耐用的品质

#### 技术规格

显示具有相同值的文章

转换开关 50 A

AC连接：M8螺栓，螺丝端子

充电电流大 70 A

附加输出 16 A

温度范围 -20 至 +50 ° C

防护等级 IP21

输入频率 45 - 65 赫兹

深度

218mm \_

度

362mm \_

宽度

258mm \_

冷却方式

通风

出口

开放端

特征

集成充电控制器

信号输出形式

纯窦

类型

多加 24/3000/70-50

输入电压

24 伏直流电

输出电压

230 伏/交流

资产

3000 瓦

待机消耗

15 瓦

输入

电缆

输出频率

50 赫兹

额定负载效率

94 %

功率输出 (峰值)

6000 瓦

输入电压

19 - 33

重量

18公斤 \_

种名

并网逆变器

描述

创新而强大的纯正弦波逆变器，采用自适应充电技术的先进电池充电器，以及仅在一个外壳中的速交流电压转换开关。带有附加环形变压器拓扑结构的完整桥接已经经过了多年的试验和测试。逆变器具有短路保护和过热保护（无论是由于过载还是由于环境温度）。PowerAssist – 提发电机性能和岸电连接支持 (800 VA/1200 VA)电压尖峰通常只在有限的时间内出现。在这种情况下，MultiPlus 可确保太弱的岸电电流或太弱的发电机功率立即由电池的能量进行补偿。如果负载减少，即用电设备关闭，则可用能量可用于

为电池充电。不间断交流电（UPS 功能）在主电源出现故障或岸电或车载发电机中断的情况下，Multi 的电压转换器会自动打开并为连接的消费者供电。切换发生得如此之快（不到 20 毫秒），以至于计算机和其他电子设备可以继续运行而不会中断。通过并联连接实现几乎无限的功率多可并联六个 MultiPlus 设备以满足功率要求。也可以使用 3 相或分相操作。适合并联、三相、分相的机型请参考我司资料。三相运行除并联外，还可配置 3 台同型号的三相输出。但这还不是全部：多可并联 6 组 3 个单元，以实现 75 kW/90 kVA 的巨大逆变器容量和超过 2000 A 的充电容量。四段式自适应充电器，2 块电池同时充电主输出借助先进的自适应充电软件为电池系统提供强大的充电功能。软件根据电池状态尽可能准确地调整自动三阶段充电过程。此外，该软件还增加了第四阶段的长期维护收费。除此之外，MultiPlus 还通过为发动机或发电机启动器电池使用单独的补偿充电输出来为第二个电池充电。远程监控您可以使用免费的 VRM 应用程序和免费的 VRM 门户网站，在本地 (WiFi) 或通过互联网从世界任何地方远程监控您的 MultiPlus 和系统。可以通过电话、平板电脑、笔记本电脑或装有各种操作系统的 PC 进行访问。有无数的控制选项：例如，使用所需的 Color Control GX 或 Venus GX，您可以自定义您的 MultiPlus，甚至可以为租赁车辆设置地理围栏。

表现

2 个负载输出

并联

三相运行

效率

动力辅助

开关容量

可编程继电器

可以远程控制开/关切换

短路保护

温度控制

过载保护

闹钟功能

LED 指示

防止极性错误

远程监控

过充保护

省电模式

两个直流输出

温度补偿

存储方式

坚固的铝制外壳。

供货范围

电压转换器

温度感应器

指示。