

# 无线对拷遥控器

产品名称	无线对拷遥控器
公司名称	杭州正电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州登云路518号赛码城3幢1504
联系电话	0571-86281582

## 产品详情

无线拷贝遥控器是一种新型的自学习遥控器，它能够把另外一种编码方式的遥控器

简便地复制到本遥控器上，从而具有被复制的遥控器的相同功能。拷贝遥控器品种多样，能够拷贝的编码芯片繁多，频率也可以定做，不失为射频遥控器系列中的一把“万能钥匙”。

### 二，技术参数

工作电压 DC12V

工作电流 10MA

频率 315 / 433 MHZ (可以定做其他频率)

适用编码 2262 , 2260 , 1527 , 2240 , 3526 , 5026 , 527 , 918 , 6010 , 6014等等

环境温度 -20 ~+50

### 三，操作方法

#### 1，清码

同时按住上锁键和解锁键，2秒钟后，LED指示灯闪烁三次，接着连续快速闪烁。表明该遥控器储存的编码已经被清除掉了。

#### 2，拷贝（学习）

一手握着被拷贝遥控器，另一手握着拷贝遥控器，两只遥控器尽量靠近，同时按下两只遥控器的按键，3秒钟后，LED指示灯闪烁三次，接着连续快速闪烁。这表明拷贝遥控器的这个按键和被拷贝遥控器的那个按键编码一样了。其他几个按键也按上述方法学习。

### 3, 恢复编码

假如已拷贝的遥控器编码被误清除,您不用担心,该遥控器可以自己恢复。方法是,同时按下上下两个按键,(金属壳遥控器在左边,塑胶壳遥控器在右边)3秒钟后,LED指示灯闪烁三下,接着连续快速闪烁。这表明该遥控器的原编码已经恢复了。

### 四, 注意事项

1, 拷贝的遥控器和被拷贝的遥控器频率可以不相同,但拷贝成功后的遥控器,发射的频率是本身固有的。

2, 拷贝遥控器和被拷贝遥控器的按键可以是任意的,只要两者同时操作,成功后两者的功能就一样。

3, 在使用本拷贝遥控器拷贝前,请务必先清除本遥控器现有的编码。下面是测试拷贝遥控器现有的码有没有被成功清除的方法:

当您清除编码后,您可以按下遥控器的任意一个键,如果这时候LED没有立即闪烁,2S后才会闪烁,那说明拷的编码已经被彻底清除了,如果LED还是立即快速地闪烁,那说明拷的编码还存在。

4, 拷贝遥控器可以拷贝固定码,不能拷贝滚动码