

【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】

产品名称	【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】
公司名称	渝荣防爆电器（上海）有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清白象镇工业区
联系电话	086-057727820052 15888225200

产品详情

DGS70/127B(C)大同矿用隔爆型泛光灯

【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 【矿用泛光灯】

产品型号：DGS70/127B

产品品牌：渝荣防爆

产品产地：浙江省乐清白象镇工业区

产品名称：矿用隔爆型泛光灯

A:隔爆型最高防爆等级，可在煤矿易燃易爆场所安全工作。采用高效气体放电作光源，【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 【矿用泛光灯】光效高、寿命长，平均使用寿命可达10000小时。运用先进光学技术设计的反光镜，实现双向发光效果，使照度均匀，照射距离长，特别适合于煤矿巷道使用，灯具悬挂3米高时，配光距离可长达30米。

【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】

【矿用泛光灯】

B:优化的结构设计和高强度合金外壳，强度高，具有抗强力碰撞和冲击性能。特殊的密封工艺和优化的表面处理技术，使灯具防水、防尘、防腐，确保灯具在各种恶劣环境中可靠工作。灯具可采用吊环式安装，安装操作简单方便。

C: 使用【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】

【矿用泛光灯】

首先结合工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式，再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的 8~14 mm三芯电缆线。用内六角扳手拧下接线口顶盖上的螺钉，【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】旋松灯具电缆入口的压紧螺母，将电源电缆线分别穿过压紧螺母、垫圈、填料引入到内部接线端子处，将三芯电缆线连接到接线端子上固定，再旋紧电缆线压紧螺母，将顶盖装回原位。【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 【矿用泛光灯】 更换灯泡时需用内六角扳手拧开固定下壳的螺钉，即可将上壳和下壳分离，将坏灯泡取下，换上新灯泡，将下壳装回即可【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 // 【矿用泛光灯】。

D:注意 灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~15 分钟后再次启动即可正常照明；【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 【矿用泛光灯】 应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将电源开关关闭20分钟，并待灯具冷却后进行。

E: 技术参数【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 【矿用泛光灯】

额定电压:AC127V 功率:70W 光源类型:MH气体放电灯 防护等级:IP65 外形尺寸:350×300×220 mm

重量:8.5kg【DGS70/127B矿用隔爆型泛光灯】 【矿用泛光灯】