

绍兴西门子授权一级代理商触摸屏

产品名称	绍兴西门子授权一级代理商触摸屏
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

绍兴西门子授权一级代理商触摸屏

FM 352-5 高速型布尔处理器提供超高速数字量控制，还可用于一些极为快速的开关过程（循环时间：1 s）。

可使用 LAD 或 FBD 进行编程。

可用语句集包括位语句（STEP 7 的部分语句集）、定时器、计数器、分频器、频率发生器、移位寄存器。

12 点集成数字量输入 / 8 点集成数字量输出

2 种型号：数字量漏输出或源输出。

1 个通道用于连接 24 V 增量编码器、5 V 增量编码器 (RS422) 或 SSI 值编码器。

使用 FM 352-5 所需的微型存储卡

注：

用于计数和定位功能的位移测量系统和预切/预装配电缆在“SIMODRIVE 传感器”或“Motion Connect 500”下面提供。

<http://www.siemens.de/simatic-technologie>

应用

FM 352-5 高速布尔处理器可以进行快速的二进制控制以及提供快速的切换处理。该模块已应用在许多领域，包括：

包装机械

印刷和造纸机械

食品和包装机械

制药机械

印刷和打孔

可控制的子过程，包括：

小安装部件的高速跟踪

保证“在线”质量(排除故障部件)

工件和机床安全的功能安全

过程逻辑控制

设计

S7-300 模块，80 mm 宽

使用 40 针前连接器来连接数字量输入、数字量输出和位置编码器

数字量输出电流漏或电流源，取决于模块种类

轴 FM 352-5 程序的 MMC 卡插槽

STOP、RUN 和 RESET 开关

输入/输出地址分配（每 16 字节），用于与上位 S7-CPU 进行数据交换

可运行 FM 352-5：

位于一个中央 S7-300 配置中

可分布式作为标准 PROFIBUS DP 从站，通过 IM 153-1/IM 153-2 连接到 S7-300、S7-400、WinAC 或第 3 方主站的内置 DP 口上

独立运行，无上位 PLC

功能

指令集：

二进制指令：NO、NC、取反、输出、RS 存储器、SR 存储器、制定上升沿/下降沿

转换功能：16 位整数转换为 32 位整数

比较功能:16/32 位整数

时间发生器：脉冲发生器、接通延迟、断开延迟，每个为 10s 精度

计数器功能：16 位加计数，16 位减计数，32 位加/减计数

其他功能：频率发生器，频率刻度，位移寄存器

实际值测量：通过下列方法获取实际值

带24V信号电压的增量编码器，或

带5V信号电压的增量编码器(RS 422)，或

SSI 值编码器

增量编码器的计数器功能：

连续计数

单个计数

周期计数

16或32位值

内置用于位置编码器的24V电源包

可调节DI滤波器的定时器：0, 5, 10, 15, 20, 50 s 和 1.5 ms

运行模式

在STEP 7中用LAD或FBD生成FM 352-5程序

通过S7 CPU或PLCSIM仿真软件执行仿真和测试

以目标代码形式编辑FM 352-5程序

可直接通过S7 CPU或通过一个MMC卡直接向模块下载数据

在RUN位置：FPGA以1微秒循环时间处理程序。

通过16位I/O接口与CPU进行数据交换。

参数

通过STEP 7或COM PROFIBUS以及标准*.GSE文件进行参数赋值。通过*.GSE文件，为了加速切换过程。

绍兴西门子授权一级代理商触摸屏

绍兴西门子授权一级代理商触摸屏