

VB-Z9500磁电速度式振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势

产品名称	VB-Z9500磁电速度式振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

产品详情

速度式振动传感器 型号：VB-Z9500

北京鸿泰顺达长期供应VB-Z9500 速度式振动传感器；VB-Z9500 速度式振动传感器实物图片|销售电话

北京鸿泰顺达长期供应VB-Z9500 速度式振动传感器；VB-Z9500 速度式振动传感器实物图片|销售电话

北京鸿泰顺达长期供应VB-Z9500 速度式振动传感器；VB-Z9500 速度式振动传感器实物图片|市场价格|经销价格|销售电话北京鸿泰顺达长期供应VB-Z9500 速度式振动传感器；VB-Z9500 速度式振动传感器实物图片|市场价格|经销价格|销售电话

VB-Z9500 系列速度式振动传感器，主要用于测量各种气轮机，压缩机，风机和泵等旋转机械的轴承座振动。它是利用电磁感应原理，通过线圈与磁铁的相对运动，切割磁力线，在线圈内产生感应电压输出的磁电式传感器。传感器输出电压与振动速度值成正比。它具有不需要供电电源，安装*等特点。

技术参数

频率响应：10Hz ~ 1000Hz (-3dB)

灵敏度：19.7mV/mm/s ± 5% (在80Hz，振动速度为10 mm/s

情况下测定) (或特殊定货)

线性度：< 3%

灵敏度比：< 5% (横向)

使用温度：-30 ~ 120

-30 ~ 200 （需特殊定货）

可测位移：较大1mm（单峰值）

环境条件：防尘、防潮（95%不冷凝）

输出极性：浮地输出。1#芯输出为（+），2#芯输出为（-）。

重量：100g

外型尺寸：36 × 80