JDX-NS-6KV手握式接地线@手握式接地线厂家@批发接地线

产品名称	JDX-NS-6KV手握式接地线@手握式接地线厂家@ 批发接地线
公司名称	河北双燕电力器材有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	晋州市桃园镇东小留村
联系电话	86-031184484366 13673161969

产品详情

手握式接地线的用途:接地线是用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接

地的装置。 型号:jdx-ns—6kv手握式接地线 使用范围:6kv户内母排,变电母排接电夹形式:手握压紧式 接电夹规格:接电夹开口口距35mm,最大开口口距130mm。

操作杆规格: 0.5m*3根,外径26mm,操作杆长度和外径可根据用户需求定制。

铜线规格:线经25mm、3*1m+3.5m合相式。长度和线经可根据用户需求定制。 适用电压:6kv

接地线国家规定技术标准: (1)在各接线端子之间测量直流电阻,对于25mm、35mm、50mm、70mm、95mm、120mm的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79、0.56、0.40、0.28、0.2 1、0.16,周期不超过五年。 (2)操作棒的工频耐压试验,10kv、35kv、63kv、110kv、220kv接地棒分别要通过在45kv、95kv、175kv、220kv、440kv打耐压,保持一分钟不击穿。而330kv、500kv接地棒要分别在380kv、580kv上打耐压,保持五分钟不击穿。 使用方法:首先核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。如果一致则需要开始安装,将接地软铜线分相上的双眼接线端子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的铜接线端子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。安装好后要挂接地线,挂接地线时先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。