

JDX-NS-6KV手握式接地线@手握式接地线厂家@批发接地线

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | JDX-NS-6KV手握式接地线@手握式接地线厂家@批发接地线 |
| 公司名称 | 河北双燕电力器材有限公司 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 晋州市桃园镇东小留村 |
| 联系电话 | 86-031184484366 13673161969 |

产品详情

手握式接地线的用途：接地线是用于防止设备、线路突然来电，消除感应电压，放尽剩余电荷的临时接地的装置。 型号：jdx-ns—6kv手握式接地线 使用范围：6kv户内母排，变电母排
接电夹形式：手握压紧式 接电夹规格：接电夹开口口距35mm，最大开口口距130mm。
操作杆规格：0.5m*3根，外径26mm，操作杆长度和外径可根据用户需求定制。
铜线规格：线经25mm、3*1m+3.5m合相式。长度和线经可根据用户需求定制。 适用电压：6kv

接地线国家规定技术标准：（1）在各接线端子之间测量直流电阻，对于25mm、35mm、50mm、70mm、95mm、120mm的各种截面，平均每米的电阻值应分别小于0.79、0.56、0.40、0.28、0.21、0.16，周期不超过五年。（2）操作棒的工频耐压试验，10kv、35kv、63kv、110kv、220kv接地棒分别要通过在45kv、95kv、175kv、220kv、440kv打耐压，保持一分钟不击穿。而330kv、500kv接地棒要分别在380kv、580kv上打耐压，保持五分钟不击穿。 使用方法：首先核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。如果一致则需要开始安装，将接地软铜线分相上的双眼接线端子固定在接地棒上的接电夹（接电夹有固定式和活动式）相应位置上，将接地线合相上的铜接线端子固定在接地夹或地针上，构成一套完整的接地线。安装好后要挂接地线，挂接地线时先连结接地夹，后接接电夹；拆除接地线时，必须按程序先拆接电夹，后拆接地夹。