

# 阿特拉斯油过滤器2901990095 GA75VSD+ GA90VSD+空压机配件

产品名称	阿特拉斯油过滤器2901990095 GA75VSD+ GA90VSD+空压机配件
公司名称	科创供应链管理（河北）有限公司
价格	590.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 件号:2901990095 适用机型:GA75VSD+ GA90VSD+
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村（注册地址）
联系电话	18201689081

## 产品详情

公司拥有团队负责产品的售前、售后咨询，我们的技术团队是拥有多年空压机行业经验丰富的技术人员，为不同行业的新老客户提供空压机故障咨询、现场维修服务，根据使用行业、用气量大小，拟定可靠、节能、经济的解决方案，为企业有效控制成本。让客户满意放心是我们追求的目标。愿成为您公司压缩空气系统的顾问与供应商！

售后服务是产品组成部分，我们有售后服务工程师团队，如遇紧急问题2小时回应，24小时进行现场服务支援，在较短的时间内、以较高的效率，为客户提供快捷高品质服务。

## 服务介绍

我公司为阿特拉斯授权代理商，提供阿特拉斯空压机整机销售、阿特拉斯空压机配件（空气滤芯、油过滤器、油气分离器、冷却器、、进气阀、电脑控制器、压力传感器、温度传感器、温控阀、压力维持阀、电磁阀、阀件维修包、软管组件、轴承、轴套、皮带、联轴器、等）阿特拉斯空压机维修、空压机机头大修、空压机房管路安装、节能变频改造、远程通讯、集中控制等。致力于提供可持续的生产力！

### 气滤清器的维护保养

- 1.当显示器提示或每运行500h应清洁空气过滤器一次。取下滤芯，使用低压空气将尘埃由内向外吹除。
- 2.以后每运行2000小时应更换空气滤清器滤芯。有空滤外壳的滤芯，打开外壳，取下旧滤芯，装上新滤芯即可。无空滤外壳机型，螺纹连接空滤，拧下换上新的即可。
- 3.注意：环境恶劣时应缩短清洁或更换周期。
- 4.注意：清洁或更换时，严防异物掉入进气阀内，以免主机卡死烧毁。

### 油过滤器的更换

- 1.新机运行500小时后应更换。
- 2.以后每运行2000-2500小时后应更换。
- 3.换油时\*\*更换过滤器。
- 4.注意：环境恶劣时应缩短更换周期。
- 5.注意：更换应在停机卸压后进行。更换时借助工具沿逆时针方向旋出油滤。旋出过程防止润滑油流到基座上。安装新滤芯时，用手旋紧。更换完成时，应开机检查是否漏油。

## 油细分离器滤芯的更换

1.正常运转下，油细分离器可工作约3000小时，但润滑油的油品及周围环境的污染程度对其寿命影响甚大。如果环境污染较严重，可考虑加装前置空气过滤器。

一般而言，油细分离滤芯是否损坏可由以下方法判断：

- (1) 空气管路中的含油量增加；
- (2) 油细分离器前后压力差超过0.12MPa；
- (3) 电流是否增加。

2.安全事项：更换应在停机后、确认系统以无压力的情况下进行。

3.外装式油细分离器的更换方法与油过滤器的更换方法相同。

4.内置式油细分离滤芯的更换方法：

- (1) 将油气桶上盖支管路拆开；
- (2) 拆开油气桶上盖各紧固螺丝；
- (3) 取下油气桶上盖；
- (4) 取出旧的油气分离滤芯，换上新的；
- (5) 按拆开的相反顺序将其装好。

5.注意：油细分离滤芯法兰上下各有一个石棉垫片，垫片上有订书钉之类的金属导电片，防止油细分离

滤芯静电的产生。更换原样的钉。

6.注意：安装时，确保深入到油气桶的回油管至油细分离器底部距离2~3mm。

7.注意：更换油细分离滤芯过程中，需防止不洁物品掉入油气桶内。

8.更换完成后，应开机检查是否漏油。