

# 鸿博科技KT9200壁挂式消防广播通讯柜

产品名称	鸿博科技KT9200壁挂式消防广播通讯柜
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:KT9200 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

厂供壁挂式消防广播通讯柜/壁挂广播一、概述该通讯柜系为配合壁挂式消防控制系统而设计，自成完整系统，体积只有510\*425\*145MM。内含MP3放音、话筒输入、火警触发；自动录音；150W音频功率放大器、环形变压器、120V定压输出；8路分区广播控制、通播、N±1方式；8门2N线制总机、主分互叫、分机摘机即通话、可三方通话；24V稳压电源、内有24V7Ah备电、自动充电、主备电自动切换。柜体右侧门内有用户外部接线端子。厂供壁挂式消防广播通讯柜/壁挂广播二、9240广播单元由100W音频功率放大器和10路广播分路控制器组成。1. 定压输出：120V2. 最大输出功率：150W（RMS）3. 音量调节采用轻触键，按下（或）键一次，音量降低（或增加）一级；按两次熄灭（或点亮）一位指示灯；持续按键，音量将连续变化。音量调节指示灯位置，表示音量大小，此位置关机自动记忆。4. 过载保护：当出现过载或输出短路现象，过载指示灯亮，经3—4秒后功放发出保护动作，切断输出并报警。故障排除后重新开机，功放可恢复正常工作。5. 过温保护：当散热器温度超过95℃时，过温灯亮，切断输出并报警。6. 本设备最多能控制8路广播，每路最大负载为150W；N±1工作方式；可进行通播操作。当某一路接通时，其相应的指示灯随之点亮。7. 全部8路广播平时处于正常广播状态。发生火灾时操作人员按键控制，可将正常广播转换为火警事故广播。厂供壁挂式消防广播通讯柜/壁挂广播三、9210前置单元1. 话筒输入：600欧姆（不平衡输入）2. 线路输出电平：500mV3. 放音频响：50Hz~12500Hz（±1dB）4. 录音频响：80Hz~10000Hz5. 谐波失真：50Hz~12500Hz 2%6. 信噪比：45dB7. 火警触发方式：24V电平触发输入部分：1. 话筒输入：话筒输入可以插入阻抗为600Ω的话筒，例如动圈话筒、电容话筒等。2. 线路输入：线路输入可从外部引入音频信号，需要播放线路信号时，使用面板上的【线路】按键选择使线路指示灯点亮。3. 火警触发输入：24V电平触发，当触发端接24V电平时触发火警。录放部分：1. 数字录放部分：触发火警时，自动启动数字录音，录制现场情况。1) 本机为数字录音机，无磨损，无机械噪声，故障率低，录、放音清晰响亮，工作安全可靠，且断电语音不丢失。录放音时间为16分钟。2) 使用说明：数字录音启动后，录音指示灯点亮，点亮的发光条向右移动。录音显示：录音指示为发光条，开机点亮左边\*位，即起始位。在录音过程中，每经过40秒钟，显示右移一位，当移到最右端时，表示已录满，这时如继续录音，将抹掉原来的内容，从头开始录制(即循环录音)。自动录音：每次火警触发，数字录音机自动录音。火警状态撤消，自动停止录音。也可在过程中按下“停止”键结束自动录音。操作：当没有火警触发时，按下“录音”键2秒钟，录音指示灯亮，为手动抹音状态，点亮的发光条从当前位置向右移动。当移动至最右端，如继续抹音，将从头开始。按一下“放音”键，放音指示

灯亮，点亮的发光条从当前位置向右移动（即手动放音）。在录、放音过程中，可随时按一下“停止”键以结束操作。按下“快进”或“快退”键，相应的指示灯亮，执行相应操作，同普通的录音机操作一样方便。MP3放音部分：该部分用于背景音乐广播。在【MP3】状态，插入U盘，自动开始播放U盘内MP3文件。可进行【上一曲】、【下一曲】操作。