

# 35KV接地变成套装置

产品名称	35KV接地变成套装置
公司名称	保定奥兰电气科技有限责任公司
价格	165000.00/套
规格参数	品牌:奥兰 型号:AL-BNR-35KV 材质:不锈钢
公司地址	保定市高新区风能街315号
联系电话	0312-3265230 15003226909

## 产品详情

35KV接地变及小电阻接地成套装置主要组成部分为干式接地变、电阻器、电流互感器、隔离开关、智能监控装置及柜体外壳等，安装方式户内户外均可使用。成套组柜的形式可以节省安装空间和成本，内部布置也很灵活，结构紧凑，提高了整个系统接地的性能。

[35KV接地变成套装置](#)的优点如下：

- 1、因为电阻是耗能元件，中性点增加的电阻是系统对地电容电流的泄放通道。
- 2、成套装置里的电阻器，可以消除由于各种原因引起的系统谐振过电压（如：铁磁、高频、分频谐振等）。
- 3.系统一旦发生故障，咱们的设备可快速切断接地故障点，保护主设备不被损坏。

[35KV接地变及小电阻接地成套装置](#)主要技术参数：

额定电压：35KV

额定电流：100A-800A

额定时间：通流时间一般是10S

接地变容量：100KVA-3000KVA

温升：700

防护等级：IP23-IP65

安装地点：户内、户外

结构形式：接地变压器和接地电阻上下布置或左右布置

常配附件：CT、隔离开关、故障记录器、电流表等。

使用条件：

1、产品应用于3kV、6kV、10kV、20kV、35kV各电压等级变压器中性点经电阻接地的电网系统。

2、变压器星接时可以直接使用电阻接地系统；变压器为角接时，可以安装独立的接地变压器，中性点电阻与之连接使用。

3、一般用于户内，使用于50Hz和60Hz系统中，户外订货时请注明。

4、海拔不高于4000米，高原地区由于海拔高，散热差，订货时请注明。

5、环境温度：-20 ~ +60，相对湿度不大于85%。

6、周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃。

7、由于电阻是发热元件，使用时温升较高，安装电阻柜的位置应在四周留有空隙，防止外界热源的影响。

订货须知：

1、请提供系统电压、电阻值、通流电流及通流时间。

2、请提供电流互感器技术参数及数量。

3、请提供柜体材质(冷轧板、不锈钢、敷铝锌板)及防护等级。

4、请提供柜体喷涂颜色。

5、请提供柜体尺寸及进出线方式。

6、如需安装变压器，请提供变比和容量。

7、订货时，请注明使用场所（户内或户外）。