

# 6KW三相柴油发电机报价

产品名称	6KW三相柴油发电机报价
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

### 6KW三相柴油发电机报价

#### 启动前检查：

- 检查所有蓄电池电缆夹是否存在腐蚀，连接松动或接触不良的情况。如有请及时清洁并重新接紧。禁止在蓄电池附近吸烟或存在任何火源；
- 检查蓄电池电解质液位，如有请用补充液填充。请勿在附近吸烟或有任何火源；
- 检查空气过滤器状态指示器（如果安装），如有请清洁或更换空气过滤器；
- 确保所有的冷却通道都畅通无阻；
- 将所有没有的和不要的物品从发电机组上及其附近移走，并清洁积聚在机组任何部位的脏物和灰尘。

型号：TO7600ET

#### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 ( V-A )

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO192F

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 78\*62mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 108kg

外形尺寸： 755\*510\*700mm

全自动装置: 选配ATS

启动前正确检查步骤：

- 检查有关发电机组所有工作票均已终结。有关发电机组的各类工作票已终结，临时接地线已拆除，机旁无其它影响运行的障碍物；
- 检查发电机润滑油油位正常，应在MIN---MAX之间；
- 检查发动机的冷却液液位，如有需补充。当冷却液还处于热态时，不可打开冷却水箱的加水盖；
- 检查燃油液位，如有需添加/装满。操作时需穿着防护服并佩戴手套，禁止在机组附近吸烟或存在任何火源；
- 检查所有传动皮带的张力和状态，如有请及时更换；
- 检查所有的软管是否存在泄漏，老化或连接松动的情况，如有请及时更换或紧固。

车辆用电设备的电流不同之处：

- 车辆上的用电设备和蓄电池需要的是直流电，但交流发电机发出的是三相交流电。利用硅二极管的单向导电性能，整流器由6只硅二极管组成三相桥式全波整流电路，把交流电转变为直流电，并为单独转子提供激磁电流（9管、11管发电机）；
- 整流器由整流二极管、励磁二极管、正极板、负极板、汇流条等组成；
- 按整流二极管数量的不同，发电机可分为6管、8管、9管及11管交流发电机等。8管交流发电机在中性点增加了两个二极管，也称为中性点二极管这样使发电机的三次谐波在中性点叠加，可将发电机的输出功率提高。9管极的交流发电机增加了三个功率较小的激磁管，这样可以用简单的充电指示灯来表示发电机的工作情况省去了结构相对复杂的继电器11管的交流发电机增加了两个中性点二极管，三个激磁二极管。