

# 陶瓷防静电地板 全钢网络抗静电地板

产品名称	陶瓷防静电地板 全钢网络抗静电地板
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:鑫悦明 规格:600*600 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 陶瓷防静电地板

禁止使用锋利的器具直接在地板表面上施工操作破坏表面的防静电性能和美观程度；

在使用过程中禁止人员从高处直接跳落到地板上，禁止搬运设备时野蛮操作，砸伤地板；

在活动地板上移动设备时禁止在板面上直接推动设备，划伤地板，正确做法是抬起设备进行搬运；

机房有重型设备时，应将设备直接落在地面基础支座上，不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形；

对地板下部设备进行维护时，应用吸板器吸起地板进行操作，禁止使用锐器野蛮拆装；

维护中可使用吸尘器或者拖把保持地面清洁，特别注意不要将液体撒到地板上；

地板表面可以定期打防静电蜡维护，从而长期保证地板的使用效果；

1、基层处理：清理干净地面上的油污，浇水湿润，如表面光滑应用工具做“毛化处理”，然后找好整体水平。

2、对防静电瓷砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并将瓷砖泡水浸没半小时候后方可使用。

3、预排防静电瓷砖：铺设前找好规格，进行地板按结合层厚度作出灰饼。

4、铺贴防静电瓷砖：铺贴时地面先刷一道水泥浆，用1：3的水泥砂浆找平30 - 35mm厚，用抹子找平，

用干水泥和导电粉混合均匀后撒在水泥砂浆上，再在平面上铺设导电带（纵向间距为3000mm，横向间距为4800mm），按拉线将瓷砖一块一块地由前向后退着贴，用硬橡胶锤敲实，如发现空隙应重做，并将缝首拨直，调顺，抹净多余砂浆，缝宽为2 - 3mm，用钩子将缝隙内多余水泥砂浆清除。防静电瓷砖地面的尺寸允许偏差：表面平整度2.0 mm，缝格平直3.0 mm，接缝高低差0.5 mm，板块间隙宽度1.0 mm。

5、养护：铺贴完1 - 2天之后，在白水泥中加入25 - 30%的107胶与适量的水泥浆达到一定强度后，用清水刷干净或用含3%的盐酸水溶液清洗。

全钢网络抗静电地板