

# 雷达通信车8kw静音柴油发电机三相

产品名称	雷达通信车8kw静音柴油发电机三相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

雷达通信车8kw静音柴油发电机三相，

装有静音罩、双层阻燃性静音棉以及工业消声装置，它把柴油发电机组的噪音降到的小；柴油发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48个小时；

- 大泽柴油发电机稳定的电力输出，的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；
- 确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；
- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；
- 安全的可靠性：发电机低油压，高水温，过电压，欠电压，过载等保护功能完善。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195F

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）865\*555\*765

净重(kg)：160

雷达通信车8kw静音柴油发电机三相，

- 仔细查看发电机内部，不得有杂物存在，防止落入螺钉，工具、抹布等异物。
- 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈，不得使用金属吹管。

- 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量符合维护规定的规定。
- 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。
- 检查转子是否灵活，同时检查轴承质量。
- 清洁集电环。
- 检查电刷装置；电刷压力为14.7—19.6kPa。
- 测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。