

晋城西门子PLC代理商

产品名称	晋城西门子PLC代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
价格	666.00/件
规格参数	品牌:西门子 产品规格:模块式 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15221406036

产品详情

晋城西门子PLC代理商

BCNet-S7

PPI/MPI可以通过Internet远程通讯的方式，实现西

门子PLC设备的编程、诊断以及数据通讯。我们以ADSL（VPN通道）的方式为例，构建远程通讯系统。

系统配置图： 所需硬件：两根电话线，两个ADSL的modem，两个宽带路由器（带VPN及DDNS功能，如：TL-R400VPN），一个工程师站（ES），一个PLC站，一个BCNet-S7 PPI/MPI模块。

一、VPN路由器的设置（以本地路由器为例）

- 1) 网络参数设置
- 1) 将网线连接至路由器的WAN口，在IE浏览器中输入路由器的IP地址（默认：192.168.1.1），键入用户名和密码（默认为admin）；
- 2) 成功登录后会弹出一个设置向导的画面（如果没有自动弹出，可以单击管理员模式画面左边“设置向导”菜单），单击“下一步”，进入上网方式选择画面；
- 3) 选择上网方式为PPPoE，（ADSL虚拟拨号），单击“下一步”；
- 4) 填入ISP

提供的上网帐号和口令，单击“下一步”； 5) 单击“完成”； 6) 选择菜单“网路参数—LAN口设置”，选择需要的网段

(如：192.168.1.1) 2、VPN通道设置在启动和登录成功以后，我们进行VPN的连接，在“VPN”菜单下，有“IKE”、“IPsec”和“安全联盟列表”三个子项。1) IKE 设置：点击“IKE”菜单，进入IKE 安全策略条目设置界面：

设置完后，IKE安全策略列表中会出现信息条目： 注意：两边的IKE设置要确保完全一致。2) IPsec设置：点击“IPsec”菜单，进入IPsec 安全策略条目设置界面： 设置完后，IPsec安全策略列表中会出现信息条目：

3) 点击“安全联盟列表”菜单，此时在安全联盟列表中会出现一对VPN通道连接：

3、动态DNS参数设置TL-R400VPN路由器，使用的是花生壳动态域名解析服务器，注册域名，将域名信息填入： 完成本地路由器的设置。4、远程路由器的设置方法和本地路由器类似：注意：两边的IKE设置要确保完全一致。二、BCNet-S7

模块参数设置（以BCNet-S7PPI为例）1、BCNet-S7PPI参数设置，将IP设在路由器的网段上； 2、远程软件访问（以西门子S7200编程软件MicroWIN为例）（

信息来源：www.dqjsw.com.cn）1) 打开MicroWIN，设置 PG/PC

接口，指向计算机网卡； 2) 点击“通信”，填入 BCNet-S7PPI 的 IP

地址（192.1

68.1.191），保存；

3) “双击刷新”，找到 [plc](#)，点击“确定”

这样就可以通过Internet对远程的[西门子PLC](#)

进行程序上下载、诊断和通讯了。3、远程软件访问（BCNet-S7PPI/MPI可以通过“BCNetPro-BCNet通讯测试”测试通讯）

UDT,用户自定义数据类型。用户有时为了方便，先创建一个udt（和创建db块一样），写好自己需要的数据结构。然后在创建db块时，如果需要就可以插入你建好的udt（输入个name，类型输入udt的名字，比如udt1），如果你切换到数据视图，你就可以看到你原先创建的udt的结构了。